## Automatisches Startgerät 12V 1.600A, 24V 800A

- Verpolungsschutzautomatik und automatische Spannungswahl 12/24 Volt
- Elektronikschutz
- Kurzschluß/Überlastsicherung
- Langlebige und zyklenfeste Hawker- Batterien
- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
- Mitgeliefertes IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluß an 230 V, damit ist immer 100% Leistung sofort verfügbar
- Leistungsstark

Für Fahrzeuge bis 250 PS bei 24 V geeignet.


Startstrom: bei 12 V 1.600 A; bei 24 V 800 A

Kabeldurchmesser: 35 mm<sup>2</sup> Kabellänge: 90 cm

**Hawker** Akku:  $2 \times 16 \text{ Ah} = 32 \text{ Ah}$ 

Gewicht: 18 kg

Abmessungen: 430 x 200 x 230 mm



Bedienfeld der 12/24V Automatik-Geräte, absolute Sicherheit für Mensch und Maschine (Fahrzeug)

XPA 12/24	
Ladung: Gerät nach Gebrauch sofort wieder jaden i Gerät muss STANDG am milgelieferten Ladegerät sein i	

ArtNr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
XPA 12/24-2	Startgerät 12V/24V	1

