

Z-5500 5.1-LAUTSPRECHER

- Antriebsspulen:
Lautsprecher: Phase-Plug-Antriebsspule aus poliertem Aluminium mit 7,6 cm Durchmesser
Subwoofer: 25,4-cm-Hochleistungsantriebsspule mit Port und 6th-order-Bassreflexgehäuse
Surround-Sound-Effekte
- Hardware-Dekodierung:
Dolby® Digital, DTS®- und DTS® 96/24-Soundtracks
Dolby Pro Logic II (Film- und Musikmodus)
6-Kanal direkt
Stereo x2
Stereo
- Unterstützte Digitalformate:
Dolby Digital
DTS und DTS 96/24
PCM (unkomprimiertes Stereo): 44,1 kHz/16 Bit bis 96 kHz/24 Bit
- Eingänge:
digital optisch für DVD- oder CD-Player, PlayStation® 2, Xbox®**
digital koaxial für DVD- oder CD-Player oder PC-Soundkarten (Koaxialkabel erforderlich, separat erhältlich)
6-Kanal direkt (3 Stereobuchsen) für 2-, 4- oder 6-Kanal-PC-Soundkarten ODER
6-Kanal direkt (3 Stereobuchsen) für 3 analoge Stereoaudioquellen (z. B. CD- und DVD-Player, PlayStation 2, Xbox) oder 2-Kanal-PC-Soundkarten (für manche Geräte wird möglicherweise ein Stereo-Cinch-Adapter benötigt, separat erhältlich)
analoge Stereobuchse (seitlich am Steuergerät) für tragbare CD-, MP3- oder MiniDisc®-Player

Garantie

2 Jahre Garantie

- **Inhalt**
- Logitech® Z-5500 Digital 5.1 Speaker system: 4 Lautsprecher, 1 Mittellautsprecher, 1 Subwoofer
- 6-Kanal-Direktkabel
- Digitales Steuergerät SoundTouch™
- Fernbedienung (Batterien enthalten)
- Handbuch

Technische Daten

- Effektive Gesamtleistung: 505 Watt
Subwoofer: 188 Watt (8 Ohm bei 100 Hz und 10 % Klirrfaktor)
Lautsprecher:
Links/Rechts: 2 x 62 Watt (8 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor)
Mitte: 69 Watt (8 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor)
Hinten links/rechts: 2 x 62 Watt (8 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor)
- Gesamtspitzenleistung: 1010 Watt
- Maximaler SPL: >115 dB
- Frequenzbereich: 33 Hz – 20 kHz
- Verstärker: ultralinear, hohe Kapazität, analog
- Störabstand: >93,5 dB, typisch 100
- Eingangsimpedanz: 8.000 Ohm
- Kompatibilität:
PC/Mac
CD
MP3
DVD
PlayStation®