



# MPR-1

## PRODUKTINFOS

### 1-Kanal-Mikrofon-Vorverstärker

mit zuschaltbarer Phantomspannung

- 1 Mikrofoneingang, XLR, sym., oder 6,3-mm-Klinke, sym.
- Regelbare Verstärkung, bis max. 50 dB
- CLIP-Anzeige
- 30-V-Phantomspeisung zuschaltbar

## TECHNISCHE DATEN

### MPR-1

Art	Mikrofon-Vorverstärker
Frequenzbereich	10-30000 Hz

**MPR-1**

Eingangssignal	3,5 mV (XLR, sym.) 16 mV (Klinke, sym.)
Eingangsimpedanz	10 kΩ
Ausgangssignal	1 V
Verstärkung	50 dB (bei sym. Anschluss) 44 dB (bei asym. Anschluss)
Störabstand	58 dB
Klirrfaktor	0,1 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	113 x 92 x 40 mm
Gewicht	345 g
Eingänge	1 x XLR, 1 x 6,3-mm-Klinke
Ausgänge	1 x XLR, 1 x 6,3-mm-Klinke

\* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.