








Zubehör Motorschutz-Leistungsschalter MPW

Fronthilfsschalter ACBF

Bild	verwendbar für	Schaltbild	Hilfskontakte	Typ Schraubklemmen	Typ schraubenlose Klemmtechnik	Gewicht g	
	MPW16/16i MPW25/25i MPW25t MPW65/65i		S Ö	1 1	ACBF-11	ACBF-11S	24
	MPW100				ACBF-11 MPW100	-	18

Hilfsschalter ACBS für linksseitigen Anbau

	MPW16/16i MPW25/25i MPW25t MPW65/65i		1	1	ACBS-11	ACBS-11S	45
			2	0	ACBS-20	ACBS-20S	
			0	2	ACBS-02	ACBS-02S	

Hilfsschalter und Auslöser MPW16 bis MPW100 - Technische Daten

Typ		ACBF	ACBF MPW100	ACBS	ACBS MPW100
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	6 kV			
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad		III/3			
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	250V	250V	690V	690V
Bemessungsbetriebsstrom I_e					
AC-15	24V I _e A	2		6	6
	230V I _e A	1	3	6	4
	400V I _e A	-		3	-
	500V I _e A	-		1	-
AC-12	24V I _e A	2,5	10	10	-
	230V I _e A	2,5	10	10	-
	400V I _e A	-	10	10	-
	500V I _e A	-	10	10	-
DC-13	24V I _e A	1	1	2	2
	48V I _e A	0,3	-	-	-
	60V I _e A	0,15	-	-	-
	110V I _e A	-	-	0,5	-
	220V I _e A	-	0,1	0,25	0,25
	440V I _e A	-	-	0,1	-
Fehlschaltungssicherheit bei U_e/Elektronikauglich		U _{min} = 17 V, I _{min} = 5 mA			