



Kurzanleitung ATTITUDE V3 MODELL FSV1045, Revision A 03/24/2016

Vielen Dank für die Wahl von Fat Shark! Diese Kurzanleitung hilft Ihnen dabei, das Beste aus Ihrer neuen Brille zu holen. Laden Sie das vollständige Benutzerhandbuch auf <http://fatshark.helpscoutdocs.com/> herunter (auch über www.fatshark.com zugänglich).

PRODUKTINHALTE:

Schutzhülle, ATTV3 Brille mit ventilierter Gesichtsblende, 5G8 RaceBand-Empfänger-Modul, SpiroNET-Antenne, 90°SMA-Adapter, 7,4 V 1000mAh LiPo Akku (mit RC-Adapter-Ladekabel).

STEUERUNG:

Umschaltknopf	Drücken Sie links/rechts, um den Kontrast des Displays zu erhöhen/reduzieren. Drücken Sie vorwärts/rückwärts, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen/reduzieren. Drücken Sie senkrecht auf die Taste für Kontrast/Helligkeit, um durch die Display-Modi zu scrollen (2D, 3D, 3D links/rechts vertauscht).
Wippschalter:	Durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Schalters wechseln Sie die Kanäle. Durch einen Druck auf den Schalter wird der Head-Tracker zentriert.
RX-Schalter:	Steuert die Leistung des Receivers (ausschalten, um die externe AV-Quelle zu betrachten).
IPD-Schiebereglern:	Verschiebt die Optik hinein/hinaus, um dem Augenabstand zu entsprechen (unten)
Ventilations-Taste:	Startet die Belüftung in einem 8-minütigen Timer-Zyklus.
Warnung bei niedrigem Ladezustand:	Wenn die Eingangsspannung unter 6,8 V fällt, hören Sie einen Warnton.

ANSCHLÜSSE:

Stromeingang (Verbindung mit dem Akku), **AV In/Out** (Ausgang des Funksignals an ein externes Gerät oder Eingang eines externen AV-Signals an die Brille), **Mini DIN-Datenport** (für Head-Tracking), **Kopfhörerbuchse** (Verbindung mit Kopfhörern), **Empfänger-SMA** (Verbindung mit Antenne).

STARTVERFAHREN:

- 1) Platzieren Sie die Antenne auf dem Empfänger-SMA, laden Sie den Akku über den Adapter mit einem herkömmlichen RC-Ladegerät mit der Einstellung 2S, 1C, stecken Sie den geladenen Akku in die Tasche am Kopfbügel, verbinden Sie das Balance-Kabel mit der Lüftungsplatte, verbinden Sie den Hohlstecker mit dem Headset, schalten Sie den unteren Empfänger ein. Nun sollten Sie Schnee auf dem Bildschirm sehen.
- 2) Schalten Sie das Übertragungsgerät mit der Kamera ein. Es muss auf demselben Kanal und Band laufen wie das Headset, damit das Headset das Bild empfangen kann.

WICHTIG !!!! SETZEN SIE DAS HEADSET KEINER DIREKTEN SONNENEINSTRALUNG AUS. DIE SONNENEINSTRALUNG WIRD DURCH DIE OPTIK VERSTÄRKT UND BRENNT LÖCHER IN DEN LCD-FARBFILTER. SOLCHE SCHÄDEN SIND VOM RAHMEN DER GARANTIE NICHT UMFASST. BEWAHREN SIE DIE BRILLE IN DER SCHUTZHÜLLE AUF, WENN SIE NICHT IN VERWENDUNG IST.