

## MULTIFUNKTIONSMELDER MD-S1

Der Multifunktionsmelder ist Rauchmelder, Bewegungsmelder, Hitzemelder, Temperatursensor und Sirene in einem. Er bietet also Schutz vor Brand und Einbruch. Gleichzeitig ermöglicht er Smart Home Funktionen. Vernetzte Lampen oder Heizungen können ein- oder ausgeschaltet werden – bei Temperaturveränderungen, oder wenn jemand den Raum betritt.



### Produktmerkmale:

- 5 Funktionen in einem Gerät
- Schutz vor Brand und Einbruch
- Leichte Installation
- Rauchmelder, Bewegungsmelder, Hitzemelder und Temperatursensor in einem
- Integrierte Sirene
- Funkvernetzbar mit der Q-Serie von Blaupunkt
- Unzählige Smart Home Funktionen durch Vernetzung programmierbar
- App und Internetportal zur Konfiguration von Smart Home Szenarien

### Spezifikationen:

- Kommunikations-Protokoll: ZigBee Pro Home Automation 1.2
- Frequenz: 2.4 GHz
- Batterie: 3V, CR123A Lithium Batterie
- Batterielebensdauer: ~4.5 Jahre
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Sirene mit 95dB bei 1 Meter Abstand
- Entspricht EN 14604
- Betriebstemperatur: -10°C to 45°C
- Luftfeuchtigkeit: Bis zu 85% nicht-kondensierend
- Maße: 79,5mm x 79,5mm x 33,5mm