



DIGITRADIO FLEX

DAB+/UKW-Steckdosenradio mit Akku

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588144996	0001/4994	266 g	weiß	10.00 x 10.00 x 4.60 cm	18.00 x 12.00 x 5.50 cm

ANSCHLÜSSE USB: 1 (Schnittstelle mit Ladefunktion) Audio-Eingang analog: Ja (3,5 mm Klinke)	RADIO / EMPFANG Digital Band III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz Analog UKW: 87.5 - 108 MHz Antenne: Wurfantenne	Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
AUDIO Mono-Lautsprecher: Ja	SONSTIGE FEATURES Programmspeicher Favoriten DAB+: 20 Programmspeicher Favoriten UKW: 20	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Audio-Formate: MP3
LAUTSPRECHER Ausgangsleistung: 1.5 W (RMS)	STROMVERSORGUNG Akkupack: 1000 Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 Hz	LIEFERUMFANG DIGITRADIO FLEX, Bedienungsanleitung
LEISTUNG / ENERGIEWERTE Energiewerte LED: 0.27 W Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 10 W	UMGEBUNG	
NETZWERK & KOMMUNIKATION Bluetooth: Ja		

KEYFEATURES		
DAB+	UKW / RDS	integrierter Akku