

Info

Point Safe E FS (mit Fingerscan) ab Baujahr 2012

Wenn der Generalcode vom Point E FS nicht mehr bekannt ist, kann er vor Ort zurückgesetzt werden.

Hierzu die Tür mit dem Normalcode oder Schlüssel öffnen und die Riegelbolzen wieder ausfahren (mit der Close-Taste oder dem Schlüssel).

Alle Batterien herausnehmen.

Türrückwand abschrauben.

Im eingekreisten Feld J5 → beide Kontakte miteinander verbinden, so dass eine Brücke entsteht (z.B. mit einem Draht, Büroklammer...)

Batterien wieder einlegen.

Enter-Taste drücken – die gelbe LED leuchtet.

Brücke herausziehen.

2 x Close-Taste drücken.

Türrückwand aufsetzen und anschrauben.

Die Grundeinstellung für den Generalcode (12345678) und Benutzercode (168) sind wieder programmiert.

Evtl. eingegebene Fingerscandaten wurden gelöscht und müssen neu programmiert werden.

