

Steca PA IRS 1008/180

Bewegungsmelder

Der Steca PA IRS 1008/180 Bewegungsmelder wird an den Lastausgang des Nachtlichtladereglers angeschlossen. Dieser versorgt die Lampe, die für einige Minuten leuchtet, wenn eine Bewegung wahrgenommen wird.

Der Steca PA IRS 1008/180 zeichnet sich vor allem durch seinen extrem geringen Eigenverbrauch aus und ist damit optimal für Solaranwendungen geeignet.



0 A...5 A



	PA IRS 1008/180	PA IRS 1008/180-24
Charakterisierung des Betriebsverhaltens		
Eigenverbrauch	6 mA	2 mA
Einschaltzeit	1 min....5 min.	
DC-Ausgangsseite		
Batteriespannung	12 V	24 V
Laststrom	5 A	
Ausstattung und Ausführung		
Reichweite / Akzeptanzwinkel	7 m / 180°	
Schutzart	IP 65	

Technische Daten bei 25 °C / 77 °F

Einsatzbereiche:

