



Clever sein.
Kopp einschalten.

Kopp

| Art.-Nr. | VE | PG | EAN |
|-----------|----|-----|--|
| 722030008 | 4 | 161 |  4 008224 163798 |

Leitungsschutzschalter (MCB), Typ GE-2, mit Fehlersignalanzeige, 3-polig,
20A, B-Charakteristik, 230/400 VAC bzw. 60 VDC, 10kA

| Technische Daten | 722030008 |
|------------------------------|-----------|
| Auslösecharakteristik | B |
| Bemessungsstrom (in A) | 20 A |
| Spannungsart | AC |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Polzahl (gesamt) | 3 |
| Bemessungsstrom | 20A |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Mitschaltender Neutralleiter | Nein |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Einbautiefe | 68mm |



Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.