

Langie

IHR PERSÖNLICHER ÜBERSETZER



Bedienungsanleitung

Funktionen

- Funktionen..... 1
- Übersicht über den Langie..... 4
- Sprachen..... 6
- Batterie aufladen..... 7
- TECHNISCHE DATEN..... 7
- Erste Schritte..... 9
- Status Anzeige..... 9
- Einstellungen..... 10
- Menüsprache..... 10
- Wi-Fi ON/OFF..... 10
- Übersetzungssprache..... 10
- Verlauf..... 13
- Geschwindigkeit Sprachausgabe..... 13
- Helligkeit..... 13
- Ruhezustand..... 13
- Sicherungskopie auf MSD/ Übertragen von MSD..... 13
- Flugmodus..... 14
- Zeitzone..... 14
- Wecker..... 14
- Mobilfunkdaten..... 14
- HOTSPOT..... 15
- Über den Langie..... 15
- Sprachübersetzer..... 15
- Bilder-Suche..... 17
- MULTIMEDIA..... 18
- Favoriten..... 18
- Offline Übersetzer..... 19
- Offline Vokabelkarten..... 20
- Offline Ausdrücke zum Lernen..... 20
- Wörterbuch..... 21
- Anhören..... 21
- Tonverstärker..... 22
- Stimme aufzeichnen..... 22
- FM RADIO..... 22
- Telefon..... 22
- HOTSPOT..... 23
- Uhr und Wecker..... 23
- Gruppen Übersetzer..... 23
- Language Club..... 26
- Langie Global SIM Karte..... 27
- Den Langie updaten..... 28
- Troubleshooting..... 28

Sprache

Langie

Speicherender Übersetzer

Bedienungsanleitung

Dieser Simultanübersetzer übersetzt was Sie sprechen, so als würden Sie direkt mit der anderen Person sprechen.

Funktionen



Sprach-Übersetzer
Erkennt was Sie sprechen, und übersetzt in eine Vielzahl von Sprachen. Der Online-Übersetzer erkennt was Sie sagen und was Sie hören. Internet-Verbindung benötigt.



Bilder Suche
Erkennt was Sie sprechen, und sucht nach einem Bild dazu – ein passendes Bild hilft oft, mit anderen zu kommunizieren. Internet-Verbindung benötigt.



Gruppen-Dolmetscher
Unterhalten Sie sich in mehreren Sprachen in einer Gruppe. Zum Beispiel bei Meetings, Seminaren, oder Tourguide. Verbinden Sie zwei Langies für eine private Unterhaltung in zwei Sprachen. Oder verbinden Sie mehrere Langies und unterhalten Sie sich, als ob jede Person ihren eigenen Dolmetscher hätte. Benötigt Internet Verbindung



Language Club
Im Langie Language Club treffen Sie Freunde und lernen eine neue Sprache und Kultur. Unterhalten Sie sich mit einem Muttersprachler, teilen Sie Übersetzungen oder Wörterbücher.



Favoriten Verlauf
Bereiten Sie Übersetzungen vor und speichern Sie sie während Sie online sind. Verwenden Sie sie später, sogar ohne Internet Übersetzung. Speichern Sie den Konversations-Verlauf.



Offline Übersetzer
Kurze Phrasen oder einfache Wörter. KEIN Internet benötigt.



Offline Sprach-Übungen und Vokabelkarten
Einfache Sprach-Übungen Ausdrücke und Vokabelkarten mit Bild und Ton. Berühren, um ABC, Vokabeln und Ausdrücke zu hören. KEIN Internet benötigt.



Multimedia
Enthält die Galerie, Radio, Video und Music Player



Tonverstärker
Nehmen Sie bis zu 2 Stunden pro Datei auf. 250 Dateien können gespeichert werden. Nehmen Sie Ihre Worte auf und verstärken Sie sie.

Übersicht über den Langie


Zwei Lautsprecher
Der Langie besitzt duale Lautsprecher. Einer auf der Rückseite, so dass Ihr Gegenüber deutlich hörbar was Sie sagen. Einen auf der Vorderseite, so dass Sie deutlich hören was Ihr Gegenüber sagt.

Lautstärke
Drücken Sie + für lauter, und – für leiser. Eine Lautstärke Dialogbox zeigt die aktuelle Lautstärke an.

Power ON/OFF
** Anschalten -- Drücken Sie die Taste und halten Sie sie für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Display leuchtet.
** Ausschalten -- Drücken Sie die Taste und halten Sie sie für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis der Dialog für das Ausschalten erscheint. Bestätigen Sie im Dialog, um auszuschalten. Drücken Sie die Taste für den Sleep Modus (des Displays), wenn der Langie nicht verwendet wird.

MSD Karte
MSD Karten Slot für eine Micro SD Karte bis zu 32GB externer Speicher.

Nano SIM Card



Mikrophon
Duales Mikrophon, eines auf der Vorderseite und eines auf der Rückseite.

Touch Screen LCD
Wischen Sie rechts/links, nach oben/unten, oder berühren Sie den Bildschirm.

Vordere LED
Leuchtet auf, sobald Sie die vordere Sprech-Taste drücken.

Vordere Sprech-Taste
Drücken und halten, um in Ihrer Sprache zu sprechen. Drücken, um eine Anzeige zurück zu gelangen, oder auf die Home Anzeige.

Hintere LED
Leuchtet auf, sobald Sie die hintere Sprech-Taste drücken.

Hintere Sprech-Taste
Drücken und halten, um andere in deren Sprache sprechen zu lassen. Drücken, um eine Anzeige zurück zu gelangen, oder auf die Home Anzeige.



Kopfhörer
3.5mm Stereo Eingang für Kopfhörer oder Lautsprecher. Wenn Sie diesen Eingang verwenden, wird der eingebaute Lautsprecher ausgeschaltet.

USB
Verbinden Sie hier das USB Netzteil, um Ihren Langie aufzuladen.
Öffnung für das Trageband

Batterie aufladen
Laden Sie den Langie vor dem ersten Gebrauch auf, und bei schwacher Batterie.
Vor dem ersten Gebrauch etwa 4 Stunden aufladen.
Verwenden Sie nur den mitgelieferten USB Netzadapter, und verbinden Sie ihn mit einer Stromquelle.
Input: 100 V – 240 V AC, Output 5V. Wenn die Batterie vollständig leer ist, können Sie den Langie nicht verwenden, auch nicht während dem Laden. Lassen Sie die Batterie für einige Zeit aufladen bevor Sie den Langie anschalten. Der Langie zeigt an, wenn die Batterie schwach ist. Laden Sie dann den Langie auf, um ihn weiter zu verwenden.
Sie können den Sleep Mode verwenden (Power ON/OFF drücken), um Batterie zu sparen.

TECHNISCHE DATEN
Produkt: Langie Translator
Modell: S2 M518 20191401
CPU : CORTEX 1, 3GHZ QUAD-core
Speicher: 16GB
LCD: TFT 1.08 inch (27.5mm)
Batterie: 3.7V/2000mAh - Standby: Bis zu 5 Tage - Verbrauch: Bis zu 5 Stunden Gebrauch
Ladezeit: 2 Stunden (4, falls er währenddessen eingeschaltet ist)
3G : WCDMA
WiFi: 802.11b/g/n
MSD Card : MicroSD Card (Bis zu 32GB)
Kopfhörer: 3.5mm
USB Adapter: Input 100V – 240 VAC Output: 5V DC 1500mA
Abmessungen: 48x148x17mm
Gewicht: 125 g

Menüsprache

Erste Schritte
1. Einschalten und Home Anzeige Drücken und halten Sie die ON/OFF-Taste für etwa 5 Sekunden, bis im Display die Home Anzeige erscheint.
2. Die Home Anzeige ist der Sprachübersetzer und zeigt zwei Sprachen. Die obere Sprache ist die gesprochene Ausgangssprache, die untere die Zielsprache für die Übersetzung. Internet benötigt.

3. Benötigt Internet Verbindung.
4. Wenn WiFi Verbindung besteht, leuchtet das WiFi Symbol links.
5. Wenn 3G Verbindung besteht, leuchtet das 3G Symbol rechts.

Status Anzeige
** Die Batterieanzeige zeigt den Ladezustand in Prozent.
** Sobald Sie eine SIM Karte einlegen, leuchtet die Internet Anzeige und zeigt den Namen des örtlichen Telekommunikationsproviders an.

** Wenn WiFi Verbindung besteht, leuchtet die WiFi Anzeige blau und zeigt die Bezeichnung der AP Adresse. Andernfalls leuchtet sie weiß. Wenn keine Bezeichnung der AP Adresse unterhalb der WiFi Anzeige eingeblendet wird, gehen Sie zu den Einstellungen, um erneut nach einer WiFi Verbindung zu suchen und sich zu verbinden.

Einstellungen
Wischen Sie zur Einstellungs-Anzeige. Scrollen Sie nach oben und unten um einen Eintrag auszuwählen.

1]. Menüsprache
Scrollen Sie nach unten zum Menü und berühren Sie System. Wählen Sie die Sprache aus die als Menüsprache verwendet werden soll.

2]. Wi-Fi ON/OFF
Standardmäßig aktiviert Ihr Langie das Wi-Fi. Falls Sie es deaktivieren möchten, berühren Sie AN.

Scrollen Sie zu Wi-Fi und berühren Sie es, um nach verfügbaren Wi-Fis zu suchen. Berühren Sie den Namen eines verfügbaren Wi-Fi. Es wird ein Keyboard eingeblendet. Geben Sie das Passwort ein, berühren Sie [OK] zum Bestätigen, und [Verbinden].



Falls die Anzeige "Saved"/ Gespeichert erscheint, konnte keine Verbindung aufgebaut werden, und Sie müssen erneut verbinden. Falls Sie ein falsches Passwort eingegeben haben, halten Sie den Wi-Fi-Namen gedrückt, und berühren Sie "vergessen".



Sobald die Wi-Fi-Verbindung besteht, wischen Sie zur Status-Anzeige. Die Wi-Fi-Anzeige ist jetzt AN mit dem Namen usw. (Falls kein Name unter dem Wi-Fi-Zeichen angezeigt wird, besteht keine Verbindung)

3. Übersetzungssprache
Scrollen Sie in den Einstellungen Sprachausgaben an. Scrollen Sie nach oben/unten, und berühren Sie Ihre Sprache, z.B. Englisch.



Es werden nun die möglichen Zielsprachen angezeigt. Scrollen Sie und berühren Sie Ihre Zielsprache, z.B. Chinesisch.




Drücken Sie die vordere Sprech-Taste um zur Home Anzeige zurückzukehren. Es wird nun Englisch nach Chinesisch angezeigt.

Ein Mikrophon-Symbol bedeutet Sprache mit Sprachausgabe.

Ein Lautsprecher mit Kreuz bedeutet Übersetzungssprache ohne Audio.

4]. Verlauf
Schalten Sie den Verlauf ein, um zu speichern was Sie übersetzt haben. Berühren Sie Starten, um den Verlauf anzusehen.




5]. Geschwindigkeit Sprachausgabe
** Berühren, um die Geschwindigkeit der Sprachausgabe auf normal oder langsam umzuschalten.

6]. Helligkeit
Berühren Sie + um das LCD heller einzustellen, und – um es zu dimmen.



7]. Ruhezustand
Berühren Sie Ruhezustand, um das Display für 1 bis 5 Minuten auszuschalten wenn Sie den Langie nicht verwenden.



8]. Sicherungskopie auf MSD/ Übertragen von MSD
** Sie können Ihre Favoriten und den Verlauf der Übersetzungen auf einer MSD Karte übertragen.
** Berühren für die Anzeige Sicherung. Bestätigen Sie mit Ja, um die Sicherung auf Ihre MSD Karte durchzuführen.

** Sie können am Computer Änderungen vornehmen, und zu den Langie Favoriten hinzufügen.

Sprachen
Langie bietet verschiedene Sprachen. Die Liste der Sprachen:

S2 Sprachen	Online Übersetzer, Bildersuche, Gruppenfunktion	Offline Übersetzer	Text Display	Audio	Lateinische Schreibweise	Lenkarten	System Sprache
Afrikaans	✓						✓
Arabisch	✓		✓	✓		✓	✓
Bengalisch	✓		✓	✓		✓	✓
Bulgarisch	✓		✓	✓		✓	✓
Chinesisch	✓		✓	✓		✓	✓
Dänisch	✓		✓	✓		✓	✓
Deutsch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Englisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Finnisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Französisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Griechisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Hebräisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Hindi	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Indonesisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Isländisch	✓		✓	✓		✓	✓
Italienisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Japanisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Javanisch	✓		✓	✓		✓	✓
Kambodschanisch	✓		✓	✓		✓	✓
Kantonesisch	✓		✓	✓		✓	✓
Koreanisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Kroatisch	✓		✓	✓		✓	✓
Laotisch	✓		✓	✓		✓	✓
Letlisch	✓		✓	✓		✓	✓
Litauisch	✓		✓	✓		✓	✓
Malaisisch	✓		✓	✓		✓	✓
Malayalam	✓		✓	✓		✓	✓
Nepali	✓		✓	✓		✓	✓
Niederländisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Norwegisch	✓		✓	✓		✓	✓
Perisch	✓		✓	✓		✓	✓
Philippinisch	✓		✓	✓		✓	✓
Polnisch	✓		✓	✓		✓	✓
Portugiesisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Rumänisch	✓		✓	✓		✓	✓
Russisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Schwedisch	✓		✓	✓		✓	✓
Serbisch	✓		✓	✓		✓	✓
Singhalesisch	✓		✓	✓		✓	✓
Slowakisch	✓		✓	✓		✓	✓
Slowenisch	✓		✓	✓		✓	✓
Spanisch	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sudanesisch	✓		✓	✓		✓	✓
Swahili	✓		✓	✓		✓	✓
Tamil	✓		✓	✓		✓	✓
Telugu	✓		✓	✓		✓	✓
Thai	✓		✓	✓		✓	✓
Tschechisch	✓		✓	✓		✓	✓
Türkisch	✓		✓	✓		✓	✓
Vietnamesisch	✓		✓	✓		✓	✓
Ukrainisch	✓		✓	✓		✓	✓
Ungarisch	✓		✓	✓		✓	✓
Urdu	✓		✓	✓		✓	✓

Hinweis: Bei Sprachen und Daten steht mit der Zeit zusätzlicher Inhalt zur Verfügung. Diese Updates erhalten Sie automatisch „over the air“ (OTA), wenn der Langie verwendet wird.

8. Sicherungskopie auf MSD/ Übertragen von MSD
** Sie können Ihre Favoriten und den Verlauf der Übersetzungen auf einer MSD Karte übertragen.
** Berühren für die Anzeige Sicherung. Bestätigen Sie mit Ja, um die Sicherung auf Ihre MSD Karte durchzuführen.

9. Ruhezustand
Berühren Sie Ruhezustand, um das Display für 1 bis 5 Minuten auszuschalten wenn Sie den Langie nicht verwenden.

10. Sicherungskopie auf MSD/ Übertragen von MSD
** Sie können Ihre Favoriten und den Verlauf der Übersetzungen auf einer MSD Karte übertragen.
** Berühren für die Anzeige Sicherung. Bestätigen Sie mit Ja, um die Sicherung auf Ihre MSD Karte durchzuführen.



11. Transfer
Berühren für die TRANSFER Anzeige, und mit Ja die Übertragung auf den Langie bestätigen.
** Falls Ihre MSD Karte mehr als eine Datei enthält, kann nur die neueste Datei auf den Langie übertragen werden. Sie können mehr Speicherplatz erhalten, indem Sie die MSD Karte verwenden um die Datei zu speichern.



