DATENBLATT - Z-S24/SS



Stromstossschalter, 24AC/12DC, 2S, 16A, 50Hz, 1TE

Typ Z-S24/SS Katalog Nr. 265537



Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
|--|------------------|----|-----|
| Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe | In | Α | 16 |
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig | P _{vid} | W | 1.5 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | P_{vid} | W | 3 |
| Min. Betriebsumgebungstemperatur | | °C | -20 |
| Max. Betriebsumgebungstemperatur | | °C | 45 |

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Stromstoßschalter (EC000188)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Stromstoßschalter für Reiheneinbau (ept@ss10.01-27-14-23-06 [AF7818015])

| (ecl@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015]) | | | | |
|---|----|---------------------|--|--|
| Funktion | | mechanisch Schalter | | |
| Montageart | | DIN-Schiene | | |
| Breite in Teilungseinheiten | | 1 | | |
| Einbautiefe | mm | 60 | | |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | 2 | | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | 0 | | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | | 0 | | |
| Steuerspannung 1 | V | 24 - 24 | | |
| Steuerspannungsart 1 | | AC | | |
| Frequenz der Steuerspannung 1 | Hz | 50 - 50 | | |
| Steuerspannung 2 | V | 12 - 12 | | |
| Steuerspannungsart 2 | | DC | | |
| Frequenz der Steuerspannung 2 | Hz | 50 - 50 | | |
| Bemessungsschaltstrom | А | 16 | | |
| Versorgungsspannung | V | 250 - 250 | | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | | AC | | |
| Max. Glühlampenlast | W | 0 | | |
| Max. Leuchtstofflampenlast | VA | 0 | | |
| Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | VA | 0 | | |
| Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | VA | 0 | | |
| Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | Α | 0 | | |
| Handbedienung möglich | | ja | | |

