

Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestr. 2  
35799 Merenberg  
Tel.: +49 (0) 6471/501-0  
Fax.: +49 (0) 6471/5412  
E-Mail: [gewiss@gewiss.de](mailto:gewiss@gewiss.de)  
WWW: [www.gewiss.de](http://www.gewiss.de)

**GEWISS**

**Artikelnummer:** GW95926

**Kurzbeschreibung:** Fehlerstrom- Schutzschalter z. Unterputz- Montage 16/0.03A Typ A IP41 polarweiss

**Langbeschreibung:** Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Gerätedose mit einer Einbauöffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrierten Befestigungskrallen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Gerätedose erfolgen. Der FI- Schutzschalter wird mit einer Vollabdeckung geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm<sup>2</sup> auf der Zu- und Abgangsseite.

**Hersteller:** GEWISS SPA

**Herstellertypbezeichnung:** GW95926

**EAN:** 8011564226593

**Bestelleinheit:** STK.



**Klassifikationssystem:** ETIM-6.0  
**Gruppe:** Fehlerstrom-Schutzschalter

| Merkmal                     | Wert     | Einheit |
|-----------------------------|----------|---------|
| Polzahl                     | 2        |         |
| Bemessungsspannung          | 230      | V       |
| Bemessungsstrom             | 16       | A       |
| Bemessungsfehlerstrom       | 0.03     | A       |
| Montageart                  | sonstige |         |
| Fehlerstrom-Typ             | A        |         |
| Selektiver-Typ              | false    |         |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw) | -        | kA      |
| Stoßstromfestigkeit         | -        | kA      |
| Frequenz                    | 50 Hz    |         |
| Zusatzeinrichtungen möglich | false    |         |
| Schutzart (IP)              | IP41     |         |
| Baugröße (nach DIN 43880)   | -        |         |
| Breite in Teilungseinheiten | -        |         |
| Einbautiefe                 | 70       | mm      |
| Kurzzeitverzögerter Typ     | false    |         |