

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungsstrom  $I_n$  2 A, Bemessungsschaltvermögen  $I_{cn}$  6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung  $U_n$  230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch zwei rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit B-Charakteristik sind vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt.

**Best.-Nr. 403365**<https://ekatalog.legrand.at/produkt/403365>

## Eigenschaften


**Kurzbezeichnung:** TX3 LS B2A 1P+N  
6KA 2M  
**Serie:** LS Schalter  
**Hersteller:** Legrand  
**Rabattgruppe:** L11

**Zolltarifnummer:** 85362090  
**EAN-Code:** 3414970386540  
**Gewicht (netto):** 0 Kg

**Mindestabnahme menge verteiler: 1**

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.15



**Datenblatt**  
F01547EN-01.pdf