

ABUS WLAN Basisstation für Akku Cam

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 1 von 3



- WLAN Basisstation für bis zu 2 Akku Cams mit HotSpot-Funktion für eine sichere, lokale Aufzeichnung auf microSD-Karte mit bis zu 128 GB
- Durch die HotSpot-Funktion kann die Basisstation optimal im hauseigenen WLAN platziert werden und stellt damit eine stabile Netzwerkverbindung sicher.
- Die Basisstation kann rein lokal oder auch mit Internet betrieben werden, auf Folgekosten über ein Cloud-Abo wird verzichtet
- "One-Touch-Pairing" mit optischem & akustischem Feedback zur intuitiven und schnellen Verbindung mit den Akku Cams.
- Es können bis zu 2 Akku CAMs je Basisstation betrieben werden und 8 dieser Systeme (16 Kameras) in die App2Cam Plus App integriert werden
- Smartvest kompatibel: Es können bis zu 4 Basisstationen mit je 2 Akku Cams in die Smartvest Funk-Alarmanlage eingebunden werden
- Die WLAN Basisstation wird über USB mit Strom versorgt und ist damit flexibel einsetzbar.

Die ABUS WLAN Basisstation optimiert den Empfang und die Reichweite für bis zu 2 ABUS Akku Cams (PPIC90520) – inklusive HotSpot-Funktion und Aufzeichnung bis zu 128 GB auf eine microSD-Karte. Flexibel einstecken und einfach starten. Eine zusätzliche Basisstation bringt Vorteile, wenn mehrere Kameras weit voneinander entfernt im Einsatz sind, z. B. vor dem Haus im Eingangsbereich und hinter dem Haus im Garten. In diesem Fall sorgst du mit einer weiteren Basisstation für optimalen Empfang und bestmögliche Reichweite. Verbinde die zusätzliche Station einfach dauerhaft via USB-Adapter mit einer freien Steckdose im Gebäude (wie beim Smartphone laden). Die Station gibt dir nach ca. 40 Sekunden akustisches und optisches Feedback. Schon kannst du die erste Kamera einlernen, per kostenfreier App2Cam Plus und ultra-einfachem One-Touch-Pairing. Zugriff lokal und aus der Ferne. Die App führt dich in wenigen Minuten bis zum ersten Live-Bild auf deinem Smartphone oder Tablet. Ab jetzt kannst du jederzeit auf die Live-Bilder der Akku Cams zugreifen. Auch per Internet, wenn du unterwegs oder im Urlaub bist. Die App2Cam Plus unterstützt bis zu 8 Basisstationen à 2 Kameras. Sicher übertragen und lokal speichern. Die ABUS Akku Cams übertragen die Video-Daten, ohne Umwege über Internet oder eine Cloud, verschlüsselt und direkt zur Basisstation. Die im Gebäude geschützte Basisstation speichert die Daten unmittelbar und kostenfrei auf die lokale microSD-Karte, und sendet auf Wunsch eine Push-Nachricht auf dein

ABUS WLAN Basisstation für Akku Cam

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 2 von 3

Smartphone.Smartvest kompatibelBinde bis zu 4 Basisstationen mit je 2 Akku Cams in die Smartvest Funk-Alarmanlage ein (FUAA35001A).

ABUS WLAN Basisstation für Akku Cam

Art.-Nr. PPIC90010

Seite 3 von 3

Technische Daten:

Audio Kompression	PCM
Audio Bitrate	128kbps
Farbe	Schwarz / Weiß
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Basis Ereignis	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Abmessungen	54 x 101 x 15 mm
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	2
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	max. 1080p
Bildrate	15
Bruttogewicht	0,046 kg

Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Lautsprecher	85dB @ 10cm
Leistungsaufnahme	180 mA
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte bis zu 128 GB
Verschlüsselung	AES
Videoausgang	VGA / 720p / 1080p
Videokanäle Gesamt	2
Videokomprimierung	H.264