

Bus-Telefon Standard  
BTS 850-02 A/W

200044617-00



## Produktbeschreibung

Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.

Leistungsmerkmale:

- Gehörschutz, Mithörsperre integriert
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Parallelschaltung von max. 4 Bus-Telefonen Standard (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-... USB und ZBVG 650-... zur Programmierung erforderlich).
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf.
- Türöffnertaste
- Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar.
- Rufgenerator mit 11 Rufentfolgen, inkl. Gong
- Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern
- Türaufschaltung jederzeit möglich
- Zubehör-Anschaltrelais ZAR 850-... nachrüstbar z. B. zur Anschaltung eines zusätzlichen Signalgerätes.
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar.
- Mit dem Tischzubehör ZTS 800-... als Tischgerät einsetzbar.

## Technische Daten

Betriebsspannung: über In-Home-Bus

Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTS 850-02 A/W	Bus-Telefon Standard	Aluminium/Weiß	B	200044617-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
HH 800-0	Hörgerätekompatibler Hörer	Weiß	E	200087165-00
ZAR 850-0	Zubehör-Anschalt-Relais	Sonstiges	C	200035272-00
ZTS 800-01 W	Tischzubehör Standard	Weiß	A	200044472-00



Bus-Telefon Standard  
BTS 850-02 A/W

200044617

Seite 2

---

## Ersatzteile

---

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTS/BTC 850-...	Anschlussklemme	Blau	E	200029590-00
HT 811/840/850/870-... W	Hörer mit Federzugschnur	Weiß	E	200029573-00

Bus-Telefon Standard  
BTS 850-02 A/W

200044617

Seite 3



## Zeichnungen / Montage

