



## DIGITRADIO 451 CD IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player, Musikstreaming und Spotify Connect

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039384	0000/3938	holz	4.69 kg	3.58 kg	37.50 x 15.00 x 21.00 cm	44.50 x 23.00 x 26.00 cm
4019588139381	0001/3938	weiß	4.69 kg	3.58 kg	37.50 x 15.00 x 21.00 cm	44.50 x 23.00 x 26.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS und PLL

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

TFT-Farbdisplay (2,4")

Audiostreaming (Spotify, Bluetooth)

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

CD-Player mit MP3-Funktion

Integrierte WLAN-Konnektivität

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Internetradio: Ja

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 30 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 15 W

Equalizer: Ja

### ANSCHLÜSSE

USB: 1

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

Fernbedienung: Ja

CONNECT-App: Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+: 40

Programmspeicher Favoriten UKW: 40

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

### DISPLAY

Größe: 2.4 Zoll

Typ: TFT-Farbdisplay

Slide-Show / catSLS: Ja

RadioVIS: Ja

Dimmbar: Ja

### FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

USB Ladefunktion: Ja

CD Player mit MP3: Ja

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

### TECHNISAT CONNECT

Control: Ja

### WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

Spotify Free: Ja

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 2000 mA

Netzteilart: Intern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit  
aktiver Netzwerkverbindung: 1,85 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 24 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,96 W

**LIEFERUMFANG**

DIGITRADIO 451 CD IR, Fernbedienung,  
Netzteil, Bedienungsanleitung