S751/3DR-E25 1/4



Produktdetails

S751/3DR-E25 S751/3DR-E25 Selektiver Hauptleitungsschutzschalter



Allgemeine	Informationen

Тур	S751/3DR-E25
Bestellnummer	2CDH781001R2252
EAN	4016779838825

Beschreibung

S751/3DR-E25 Selektiver Hauptleitungsschutzschalter

Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind nach DIN VDE 0641 -21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für die höchste Überspannungskategorie ausgelegt. Ihr Anwendungsgebiet ist vielfältig: als Trennvorrichtung am Zählerplatz gemäß der TAB der Netzbetreiber bzw. VDE-AR-N 4101 genauso wie in allen Niederspannungs-Hauptverteilungen zum Schutz von Verteilungsstromkreisen und als Freischalteinrichtung mit Trennfunktion. Hervorzuheben sind die besonderen Selektivitätseigenschaften zur Sicherstellung einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Sie sind zur Montage auf einer 35 mm Hutprofil-Schiene nach DIN EN 60715 vorgesehen. Geräte der S 750DR-Familie beinhalten eine integrierte Sperrmöglichkeit, die eine gleichzeitige Blockierung der 3 Pole einer Drehstrom-Versorgung ermöglicht. Der integrierte Sperrschieber verriegelt in EIN- oder AUS -Stellung und kann zusätzlich mit Vorhängeschloss, Drahtplombe oder Kabelbinder gesichert werden. Der Schaltzustand kann über einen anbaubaren Hilfsschalter überwacht

Langbeschreibung

Technische Daten

DIN VDE 0641-21 Auslösecharakteristik E (selektiv) S751/3DR-E25 2/4

einpolig schalten	Funktion
Ji	Trennfunktion
230 / 400 V A0	Bemessungsbetriebsspan nung
(nach IEC / EN 60664-1) 690 V	Bemessungsisolationsspa nnung (U_i)
6 k' auf 2000 m 8 k' auf Meereshöhe 9.8 k'	Bemessungsstoßspannun gsfestigkeit (U _{imp})
50/60 Hz, 1 min: 2 k	Isolationsprüfspannung
25 /	Bemessungsstrom (I _n)
(230 / 400 V AC) 25 k/	Bemessungsschaltvermög en
50 / 60 H	Bemessungsfrequenz (f)
bei Bemessungsbedingungen pro Pol 5.9 V	Verlustleistung
Beliebi	Einspeisung
Rot AN / Grün AUS	Schaltstellungsanzeige
3x	Anzahl Pole
IN .	Überspannungskategorie
2.5 3 N·n	Anzugsdrehmoment
DIN-Schiene	Montageart
Kabelklemme	Typ Schraubklemme
1/0	Bedienteilkennzeichnung
3x 1-polig, einzeln schaltba einzeln schaltba	Optionen
TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 6071: TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 6071:	Montage auf DIN-Schiene
beliebi	Einbaulage
Kreuzschlitz Nr. 2 Pozidri Schlitz 1 x 5.	Empfohlener Schraubendreher
J:	Zubehör anbaubar
flexibel mit Aderendhülse 2.5 50 mm flexibel 2.5 50 mm starr 2.5 50 mm mehrdrähtig 2.5 50 mm	Anschlussmöglichkeit
(nach DIN 43880)	Anlagegröße
Schraubklemm	Anschlussart

<u>Mater</u>	ial Co	ompli	ance

RoHS Information	2CDK400642D0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20160607
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 +55 °C
	(Lagerung) -40 +70 °C
Schutzart	IP20
	eingebaut im Verteiler mit Abdeckung IP40
Verschmutzungsgrad	3
Klimafestigkeit	28 cycles
-	with 55 °C / 90-96 %
	and 25 °C / 95-100 %
Vibrationsfestigkeit nach	20 Zyklen bei 0,8 In: 2g 5 150 5 Hz
IEC/EN 60068-2-6	
Schockfestigkeit nach	30g 3 Schocks 11 ms
IEC/EN 60068-2-27	

S751/3DR-E25 3/4

Abmessungen	
Breite	27 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	92 mm
Gewicht	1.05 kg
Gewicht pro Pol	0.35 kg
Maßzeichnung	2CDC022023F0011
Bestelldaten	
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht <u>Verpackungseinheit 1</u>	1.15 kg
Zertifikate und Deklarationen	
Zertifizierungsstelle	DIN
Konformitätserklärung - CE	2CDK400634D2701
I²t Charakteristic	9AKK108466A4490
Installation / Montage Montage- und Betriebsanleitung	2CDS707001P0004
Hauptdokumente Datenblatt, technische	2CDC415012D0104
Information	
Datenblatt, technische Information (Teil 2)	9AKK108466A4493
I²t Charakteristic	9AKK108466A4490
Zeit-Strom-Kennlinie	9AKK108466A4496
Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
ETIM 9	EC001047 - Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	8536 90 95
UNSPSC	39121614
eClass	V11.0 : 27141903
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F

\$751/3DR-E25 4/4

Kategorien

 $\label{eq:spanningsprodukte} \begin{tabular}{ll} Niederspannungsprodukte und Systeme \rightarrow Installationsger\"{a}te \rightarrow Selektive Hauptsicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter DIN Rail für die Hutschiene \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten \rightarrow S750DR SH-Schalter \\ \begin{tabular}{ll} Augustie Franklicherungsautomaten$





