



Produktdetails

AM/S12.1

AM/S12.1 Akku-Modul 12 V DC, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	AM/S12.1
Bestellnummer	GHQ6310062R0111
EAN	4016779514811
Beschreibung	AM/S12.1 Akku-Modul 12 V DC, REG
Langbeschreibung	Nur für Verwendung in Kombination mit der Unterbrechungsfreien Spannungsversorgung SU/S 30.640.1. Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® Systemspannung zur Überbrückung von Netzausfällen für min. 10 Minuten (bei Volllast). Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	GHQ6307067P0002
Installations- und Inbetriebnahmehandbuch	2CDC501005D0202
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C

Schutzart IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC501004D0201 2CDC501017D0201
Anzahl LEDs	0
Anzahl integrierter Drosseln	0
Anzahl versorgbarer Linien	1
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Chemische Batteriezusammensetzung	Bleisäure, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	0.294 kg
Anzahl Batterien	2

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	12 V
Spannungsbereich	12 V DC
Pufferspannung	Nein
Verlustleistung	1 W

Design

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	8
Breite	144 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.761 kg
Größe	8
Maßzeichnung	2CDC072027F0017

Material Compliance

RoHS Information	2CDK501073D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK501073D2701
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC000357 - Akku
eClass	V11.0 : 27050403
UNSPSC	26111701
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4127 >> Power supply units
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Spannungsversorgung → Batterien und Zubehör

