



Produktdetails

83330

Schaltaktor Tür/Licht



Allgemeine Informationen	
Typ	83330
Bestellnummer	2CKA008300A0044
EAN	4011395152560
Beschreibung	Schaltaktor Tür/Licht
Langbeschreibung	Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A). Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar. Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min. Verbrauchseinheiten: 2. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B7460
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000001A1292
Unterstützte Bussysteme	Busch-Welcome®
Produktreihe	Busch-Welcome® 2-Draht

Design

Werkstoff	Plastic
Farbe	grau

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	71 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.4 mm
Gewicht	138.5 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E6780
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E2219
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001349 - Zusatzgerät für Türkommunikation
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation Busch-Welcome und Busch-AccessControl → Busch-Welcome® 2-Draht → Systemgeräte

