



Produktdetails

2601/5 AP
Schalter Serienschaltung weiß - Busch-Duro
2000® AP



Allgemeine Informationen

Typ	2601/5 AP
Bestellnummer	2CKA001042A0639
EAN	4011395015704
Beschreibung	Schalter Serienschaltung weiß - Busch-Duro 2000® AP
Langbeschreibung	Wippschalter Serienschaltung

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	senkrecht

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Beleuchtung
Anzahl Wippschalter	2
Schaltungsart	Serienschaltung
Bedienteilausführung	Wippe/Taste
Anschlussart	Steckklemme
Beleuchtung	wahlweise

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Bemessungsstrom (I _n)	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Leistung / Watt	LEDi / CFLi 100 W

Design	
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® AP
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
RAL Nummer	ähnlich RAL 1013
Farbe	weiß

Abmessungen	
Breite	63 mm
Höhe	63 mm
Tiefe	38 mm
Gewicht	80 g
Maßzeichnung	2CKA000097E0601

Material Compliance	
RoHS Information	2CKA200000E0242
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0146

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
eClass	V11.0 : 27144053

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1020	Kanaleinführung Kanalmaß: 15 x 25 mm weiß - Busch-Duro 2000® AP	2084 K	1	Stück
2CKA001761A1046	Kanaleinführung weiß - Busch-Duro 2000® AP	2085 K	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

