



Produktdetails

6731-214

WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ	6731-214
Bestellnummer	2CKA006730A0046
EAN	4011395149867
Beschreibung	WaveLINE Wandsender 1-fach 1 Kan. drahtlos alpinweiß - Reflex SI
Langbeschreibung	Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
	Zum Schalten und Dimmen.
	Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
	Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.
	Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.
	Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
	Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
	Sendefrequenz: 868 MHz.
	Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
	Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.	
Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.	
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.	
Batterie im Lieferumfang enthalten.	

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	2CKA000073B7534
--------------------------------	-----------------

Montageart	Aufputzmontage
Einbaulage	Wand

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Kanäle	1
Anzahl Einheiten	1
Unterstützte Bussysteme	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Datenübertragungsstandard	drahtlos
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batteriegröße	CR2032
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	3 g
Anzahl Batterien	1

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U _r)	3 V
Hilfsspannung AC/DC	3 V AC/DC

Design

Schalterdesign	Reflex SI
Schalterdesign Variante	Reflex SI Reflex SI Linear
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	ähnlich RAL 9010
Farbe	alpinweiß

Abmessungen

Breite	54 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	15.6 mm
Gewicht	0.068 kg

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E6231
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0667
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
eClass	V11.0 : 27144039
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0027	WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit EIN/AUS, Zeit - und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V	6702	1	Stück
2CKA006700A0028	WaveLINE Schaltaktor drahtlos mit Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung WaveLINE 2-fach 230 V	6703	1	Stück
2CKA006700A0029	WaveLINE Universal Dimmaktor drahtlos mit EIN/AUS, Dimmen und Lichtszenensteuerung WaveLINE 1-fach 230 V	6704	1	Stück
2CKA006700A0041	WaveLINE Schalt-/ Jalousieaktor Radio Control mit Nebenstelle mit Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung 2-fach 230 V	6705-101	1	Stück
2CKA006770A0001	WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk	6770	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Elektronische Bedienelemente

