Produktdetails

6596

Kompensator 250 V



Allgemeine Informationen

Typ	6596
Bestellnummer	2CKA006599A2290
EAN	4011395638507
Beschreibung	Kompensator 250 V
Langbeschreibung	Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousiecontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm.

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Einbau

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r)	250 V
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz

Abmessungen

Breite	21.9 mm
Höhe	21.9 mm
Tiefe	26 mm
Gewicht	16.5 g

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E6001
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1711

Klassifizierungen

ETIM 9	EC002649 - Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
UNSPSC	39121704
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Zubehör → Zubehör Elektronik



© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten