

VIDEO-INNENSTATION

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN


- 177 mm (7") Farb-TFT-Display
- Echtglas-Frontpanel mit Sensor-Tasten
- Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
- 16 Klingeltöne:
 - verbesserter Klang
 - höhere Lautstärke (stufenlos einstellbar)
- Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Sprach-Lautstärke mehrstufig einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 28 mm flach
- Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür
- Integriertes Funkmodul zur Einbindung von drahtlosen Funk-Türglocken aus dem BELL-System und der FG-Serie von m-e

HÖRERLOSE FREISPRECH-ANLAGE

INDIVIDUELLE KLINGELTÖNE MÖGLICH

TÜRÖFFNER-FUNKTION

INTEGRIERTES FUNKMODUL FÜR FUNK-TÜRGLOCKEN



mp3
Individuelle Klingeltöne möglich

MONITOR-TASTE Sensortouch
TÜRÖFFNER-TASTE Sensortouch
SPRECH-TASTE Sensortouch
RUHE-TASTE Sensortouch



INTEGRIERTES FUNKMODUL
zur Einbindung von Funk-Türglocken aus dem BELL-System und der FG-Serie von me
MODELLBEISPIEL

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- 1x System-Netzteil: min 15V DC/1A z.B. DT-2000 oder ST-1000
- 4-adriges Kabel (min. 0,75mm²)
- Kabellänge max. 100 Meter

ZUBEHÖR

VDV-807

ZUSATZ-INNENSTATION VIDEO

MODELL	VDV-807	Art-Nr: 41268
LIEFERUMFANG	1x Innenstation mit 7" (177mm) Monitor (Auflösung: 1064 x 600 Pixel)	
GERÄTE (B x H x T)	Innenstation: 220 x 160 x 28 mm	
VERPACKUNG	285 x 210 x 45 mm (B x H x T) • 0,7 kg	
VE	10 Stück • 480 x 240 x 310 mm (B x H x T) • 8,3 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A • ca. 1 Watt (Standby-Betrieb)	
ZUSATZ-INFO	Min. 4 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: 0°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109190447	

ERWEITERBAR

Kompatibel mit allen Komponenten aus den m-e Türsprechanlagen Serien Vistus und Vistadoor.

