



## Sat Finder HD

mit Bluetooth® und eigener App

Mit diesem SAT Finder von SCHWAIGER® können bis zu 12 verschiedene Satellitenpositionen schnell und einfach gefunden und die SAT-Antenne optimal ausgerichtet werden. Die gute Ablesbarkeit der Signalstärke und -qualität, dank der lichtstarken LEDs, vereinfacht die Ausrichtung extrem.

Obendrein kann der SAT Finder via Bluetooth® mühelos mit dem Smartphone verbunden werden, um mit Hilfe der eigens entwickelten App die Einstellung noch genauer, einfacher und schneller durchführen zu können.



### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SF9003BTAKKU  
EAN 4004005035674



Letzte Aktualisierung: 12.09.2021



## HIGHLIGHTS (SF9003BTAKKU)

- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Anzeige des Satelliten innerhalb von Sekunden (bei max. Signalpegel)
- DiSEqC Funktion zur Ansteuerung von Monoblock LNBs
- Geeignet für alle Single-, Twin-, Quad, Quattro-, Monoblock- und Unicable (Legacy Port) LNBs
- Gute Ablesbarkeit aller Anzeigen durch lichtstarke LEDs
- Detaillierte Anzeige der Signalstärke über App
- Stromversorgung über den Receiver oder eine Powerbank
- Spritzwasserbeständig IP54
- Update über PC
- Lieferumfang: Sat Finder, 2x BNC-Adapter, Bedienungsanleitung, Anschlusskabel (1 m), Stromversorgungskabel, Micro USB Ladekabel, Akku, Halteband, Tasche

## TECHNISCHE DATEN

Qualität	ULTIMATE
Anschlüsse	2x BNC-Buchse
Anzeige	Leuchtdioden (LED)
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz
Anzeige Signalstärke	Ja
Anzeige Signalqualität	Ja
Spannungsversorgung	5 - 18 V DC
Bluetooth® Version	v4.0
Produktmaterial	Kunststoff spritzwassergeschützt
Gewicht	125 g
Abmessungen (Breite)	92 mm
Abmessungen (Höhe)	149 mm
Abmessungen (Tiefe)	27 mm
Farbe	Schwarz
Verpackungsart	Karton



Durch APP weltweit einsetzbar!  
Can use worldwide through APP!