

# Akku- Bewehrungsverbinder DTR181ZJ

18V

**Schneller Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen mit Einzel- oder Mehrfachauslösung**

Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen. Einhandbedienung erlaubt eine Positionierung von Moniereisen vor dem Binden. Die Bindekraft kann in sechs Stufen eingestellt werden. Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter. Kann bis zu vier Bewehrungsstäbe verbinden (2x 16 mm + 2x 13 mm)



## Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Ladezeit	45 min
System	LXT 18V/36V
Bohrleistung in Stahl	25 x 25 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,4 - 2,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	319 x 93 x 318 mm
Transportkoffer	✓
Drahtdurchmesser	0,8 mm

## Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381745093**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**162755-6**  
Nylonbürste



**251314-2**  
Schraube M4x12

**346449-3**  
Einhängebügel kurz



**821552-6**  
MAKPAC Gr. 4



**8351L5-9**  
Tiefziehteil f. MAK PAC

## Optionales Zubehör

**191A57-9**  
Bindedraht verzinkt



**191J59-9**  
Bindedraht Kunststoff beschichtet



**191M27-0**  
Griffverlängerungsset



**199137-9**  
Bindedraht blank



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

