

Akku- Bewehrungsverbinder DTR181

18V

Schneller Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen mit Einzel- oder Mehrfachauslösung

Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen. Einhandbedienung erlaubt eine Positionierung von Moniereisen vor dem Binden. Die Bindekraft kann in sechs Stufen eingestellt werden. Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter. Kann bis zu vier Bewehrungsstäbe verbinden (2x 16 mm + 2x 13 mm)



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Drahtdurchmesser	0,8 mm
Max. Bindekapazität 2 Bewehrungsstäbe	22 x 25 mm
Max. Bindekapazität 3 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x 25 mm
Max. Bindekapazität 4 Bewehrungsstäbe	(16 x 16) x (13 x 13) mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	90 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	2,4 - 2,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	317 x 93 x 318 mm

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

191A57-9

Bindedraht verzinkt



191J59-9

Bindedraht Kunststoff beschichtet



191M27-0

Griffverlängerungsset



199137-9

Bindedraht blank



821552-6

MAKPAC Gr. 4



835W33-2

Tiefziehteil für MAK-PAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

