



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<http://eltako.com/redirect/FTFB->

FTFB-



Funk-Temperatur-Feuchtesensor, reinweiß glänzend und anthrazit matt 75x25x12 mm, mit Batterie (Lebensdauer 5 Jahre). Smart Home Sensor.

Der Funk-Temperatur-Feuchtesensor misst die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 100% (+-5%) und die Temperatur zwischen -20°C und +60°C (+-0,5°C). Er sendet bei einer Änderung innerhalb von 2 Minuten ein Datentelegramm in den Eltako-Gebäudefunk. Erfolgt keine Änderung wird alle 10 Minuten ein Statustelegamm gesendet. Befestigung durch Kleben, eine Klebefolie liegt bei. Die Elektronik wird von einer innenliegenden Knopfzelle CR2032 versorgt. Zum Wechseln muss lediglich das Gehäuse geöffnet werden. Dies ist auch zum Aktivieren der Batterieversorgung durch Herausziehen eines Isolierstreifens erforderlich.

Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Professional Smart Home-Controller eingelernt werden: FAE14, FHK14, F4HK14, F2L14, FHK61, FME14

FTFB-am	Funk-Temperatur-Feuchtesensor, anthrazit matt	Art.-Nr. 30000429	70,50 €/St.
FTFB-pg	Funk-Temperatur-Feuchtesensor, polarweiß glänzend	Art.-Nr. 30000525	70,50 €/St.
FTFB-pm	Funk-Temperatur-Feuchtesensor, polarweiß matt	Art.-Nr. 30000527	70,50 €/St.
FTFB-wg	Funk-Temperatur-Feuchtesensor, reinweiß glänzend	Art.-Nr. 30000559	70,50 €/St.