Produktdetails

CAL5-11

CAL5-11 Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö seitliche Montage



Allgemeine Informationen

Typ	CAL5-11
Bestellnummer	1SBN010020R1011
EAN	3471522121073
Beschreibung	CAL5-11 Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö seitliche Montage
Langbeschreibung	Die CAL5-11 sind 2polige Hilfkontakte (1S+1Ö) zum seitlichen Anbau an A/AL Motorschütze und N/NL Hilfsschütze. Die Hilfskontaktblöcke sind mit Schraubanschlussklemmen ausgestattet, die offen geliefert werden, gegen zufällige direkte Berührung geschützt sind und die entsprechende Funktionskennzeichnung tragen. Die Hilfsschalter können sowohl rechts- als auch linksseitig angebaut werden.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100122C0202_Ch04
Montage- und	FPTC407744P0001

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Betriebsanleitung	
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	12 mm
Tiefe	62 mm
Höhe	74 mm
Gewicht	0.05 kg

Technische Daten

Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 690 V
Bemessungsfrequenz (f)	Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Kurzschlussschutzeinrichtung	Hilfsstromkreis - Sicherungstyp gG 10 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 0,1 s) 140 A (für 1 s) 100 A
Maximale elektrische Schaltfrequenz	1200 Schaltspiele/Std
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	gemäß IEC 60947-5-1 690 V (nach UL / CSA) 600 V
Mechanische Lebensdauer	10 Million 3 Million 2 Million
Maximale Schalthäufigkeit	3600 Schaltspiele/Std
Schutzart	(nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Geeignet für	AF45 AF50 AF63 AF75 A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL12 AL16 AL26 AL30 AL40 AE45 AE50

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

AE63
AE75
TAL9
TAL12
TAL16
TAL26
TAL30
TAL40
TAE45
TAE50
TAE75
GA75
GAE75
UA16
UA26
UA30
UA50
UA63
UA75
UA16RA
UA26RA
UA30RA
UA50RA
UA63RA
UA75RA
UAF75RA
N22E
N31E
N40E
N44E
N53E
N62E
N71E
N80E
N33/11
N51/11
NL22E
NL31E
NL40E

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2021-006202
RoHS Information	2CMT2021-006277
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CB_SE_30113
CCC Zertifikat	CCC_2013010304604041 CCC_2004010305133985
CQC Zertifikat	CQC2013010304604041
CSA Zertifikat	CSA_1033838
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001626
Konformitätserklärung - CE	1SBD250809U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250826U1000
EAC Zertifikat	EAC_RU C-FR ME77 B03391
GOST Zertifikat	GOST_POCCFRME77B07175
RINA Zertifikat	RINA_ELE172319XG001
UL Zertifikat	UL_071301E48139

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	2 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	100 mm
Länge Verpackungseinheit 1	105.5 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	35 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471522121073
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 240 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	300 mm
Länge Verpackungseinheit 2	245 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	308 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	12 kg
Menge Verpackungseinheit 3	2880 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 4	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 5	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
E-Nummer (Finnland)	3709188

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze

© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten



© 2024 ABB. Alle Rechte vorbehalten

Änderungen vorbehalten