

Counttec

Elektrozähler & Stromverteiler

Zwischenstecker Easycount 1



Technische Spezifikation

Spannungseingang: 230 V

Strombelastbarkeit: 16 A

Frequenz: 50Hz

Eigenverbrauch: 0,5W / 4,5VA

Isolationsfestigkeit: 2KV für 1 Minute

Störspannungsimpuls: 4KV-1,2 S waveform

Temperaturbereich: -20 - +50°C

Gehäuse: ABS

Genauigkeitsklasse: 1

Gehäuse nach Schutzart: IP 54

Der Easycount 1 ist ein MID geeichter Elektrizitätszähler, eingebaut und vergossen in einem abgedichteten, schlagfesten Gehäuse. Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt.

Beide Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen, diese sind in den Ausführungen Schuko und CEE erhältlich.

Der ideale Zwischenzähler für Bootssteganlagen, Campingplätze, Kleingartenanlagen u.v.m.

Schuko Stecker und Kupplung
CEE Stecker und Kupplung

Artikel-Nr. EC116S
Artikel-Nr. EC116C