



DCBP 518 H2-XJ

18 Volt / 5 Ah Powerstack Akku-Set mit Pouch-Akku-Technologie

- Akku-Set mit 2x 18 Volt Powerstack-Akku auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie
- Einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:
 - Deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine bei bestimmten Anwendungen aufgrund eines effizienteren Stromfluss infolge geringerer Innenwiderstände
 - Spürbar längere Laufzeit pro Akku-Ladung
 - Höhere Anzahl an Ladezyklen und damit längere Lebensdauer durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen bzw. dem optimalen Oberflächen- / Volumenverhältnisses
- Kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz
- Optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen
- Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Zellen
- Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
- Passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 18 Volt XR Akku-Programm
- Aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten

Lieferumfang:

2x 18 Volt / 5 Ah Powerstack-Akkus (DCBP 518-XJ)

Technische Daten DCBP 518 H2-XJ

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Akku-Spannung und -Kapazität | 18 Volt / 5 Ah |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Abmessungen (L x B x H) | 13,0 x 8,5 x 6,5 cm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Einsetzbar | in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen |
| EAN-code | 5035048791882 |