



HTS135E3



### SLS-Schalter 1P E-35A Sammelschiene QC Phase L3

#### Technische Merkmale

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Auslösercharakteristik                      | E                     |
| Nennstrom                                   | 35 A                  |
| Polart                                      | 1 P                   |
| Montageart                                  | für Sammelschienen    |
| Einstellung des thermischen Auslösers in AC | 1.05 / 1.2 In         |
| Isolationsspannung                          | 690 V                 |
| Polanzahl                                   | 1 P                   |
| Anzahl Module                               | 1.5                   |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter   | 1 - 16mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter     | 1 - 25mm <sup>2</sup> |
| Höhe installiertes Produkt                  | 158 mm                |
| Breite installiertes Produkt                | 27 mm                 |
| Verlustleistung pro Pol                     | 6.6 W                 |