

# STRONG

## ATRIA

### WI-FI MESH AX3000 ADD-ON

3000 Mbit/s



## Erweitern Sie Ihr WLAN Netzwerk!

Mit dem ATRIA Mesh AX3000 ADD-ON können Sie schnell und einfach Ihr Wi-Fi ATRIA Mesh Kit AX3000 ergänzen. Dadurch gewinnen Sie eine zusätzliche Flächenabdeckung von 175 m<sup>2</sup> sowie ein extra schnelles und stabiles WLAN-Netzwerk mit einer Geschwindigkeit bis zu 3000 Mbps.

Sie können bis zu 6 Mesh AX3000 verbinden, um bis zu 1050 m<sup>2</sup> Reichweite über mehrere Etagen mit einem einfach funktionierenden WLAN abzudecken.

Die eingebaute Easy-Mesh Technologie, kombiniert mit leistungsstarken Wi-Fi 6 (802.11ax) MU-MIMO und OFDMA Technologie, bietet Ihnen ultimative Geschwindigkeit, Flächenabdeckung und Konnektivität für Ihr Heimnetzwerk.

Der ATRIA Mesh AX3000 kann alternativ entweder als Access Point oder Router verwendet werden: Wi-Fi 6 (802.11ax) MU-MIMO Dual Band Access Point mit einer Geschwindigkeit bis zu 3000 Mbps, das Ihr bestehendes Single Band Modem verbessert, ohne das Modem austauschen zu müssen.

Es stehen Ihnen drei (3) Gigabit-Ethernet Anschlüsse zur Verfügung um Smart TV, Desktop, Spielkonsole, Media Player, Android TV, Apple TV® und vieles mehr anzuschließen.



#### WLAN Leistung



- Unterstützt Wi-Fi 6-Standards (802.11ax/ac/n/g/n/b/a)
- Geschwindigkeit bis zu 3000 Mbps
- Unterstützt MU-MIMO und OFDMA Technologie (574 Mbit/s @2.4GHz + 2402 Mbit/s @5GHz)
- Unterstützt DFS Kanäle

#### Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Easy Mesh Support für maximale Abdeckung, Leistung und Konnektivität
- Kapazität von bis zu 254 angeschlossenen Geräten
- Konfiguration mehrerer Zugriffspunkte
- Nur ein WLAN-Name im ganzen Haus
- Intelligentes Roaming in der Mesh-Konfiguration
- Wi-Fi Mesh AX3000 ADD-ON deckt bis zu 175 m<sup>2</sup> ab
- Bis zu 6x ATRIA Mesh AX3000 decken bis zu 1050 m<sup>2</sup> auf mehreren Etagen ab

#### Sicherheit



- WPA™/WPA2™/ WPA3™ für Wi-Fi-Sicherheit
- WPS-Taste (Connect & Secure) zum einfachen Verbinden Ihrer Wi-Fi-Geräte mit Ihrem ATRIA Wi-Fi Mesh-Netzwerk
- Connect & Secure (WPS) -Taste, um ATRIA Mesh AX3000 ADD-ON in wenigen Minuten zu Ihrem vorhandenen Mesh-Netzwerk hinzuzufügen

#### Anschlüsse



- 3x Gigabit-Ethernet-Anschlüsse auf jedem ATRIA Mesh AX3000 zum Anschließen von Computern, Set-Top-Boxen, Smart-TVs, NAS, Spielekonsolen...
- TR069 / TR098 / TR181-konform
- Kompatibel mit der ATRIA Mesh-App, um Ihr Wi-Fi Mesh-Netzwerk per Fingerdruck zu verwalten
- Betriebsmodi Mesh / Access Point / Router
- Funktioniert mit jedem Standardmodem oder Router

## WI-FI MESH AX3000 ADD-ON

### Wi-Fi

Frequenz	2,4 GHz und 5 GHz gleichzeitig
Standards	Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Signalrate	5 GHz: Bis zu 2402 Mbps 2,4 GHz: Bis zu 574 Mbps
Sicherheit	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/ WPA2-PSK™ & WPA3-SAE™
Antenne	4*3dBi Internal Antenne
Sendeleistung Europa:	<20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Unterstützte Kanäle	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

### Hardware

CPU	Dual-core CPU 900MHz
Ethernet-Anschlüsse	2x Gigabit Ethernet LAN Anschlüsse + 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN Anschlüsse
Taste	Connect & Secure (WPS), Reset, Power on/off
LEDs	Power, Internet, Pairing, 2,4 GHz and 5 GHz
Stromversorgung	Externes Netzteil, 12V / 1A DC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

### Software

Multiple SSID	4x 2,4 GHz + 4x 5 GHz
Basisnetzwerk	DHCP client, IGMP v1/v2, IPv4/v6, WDS, WPS, WMM
Router-Eigenschaften	DHCP server, DNS relay/proxy, NAT/NAPT, IGMP proxy, Firewall, VPN Durchgang, DMZ, URL/IP/MAC Filtering, Port Weiterleitung
UPnP	Universal Plug & Play Internet-Gateway-Gerät
Management	TR069 / TR098 / TR181, Webbenutzeroberfläche, Zeiteinstellungen, Konfigurationssicherung /Wiederherstellung, Firmware-Aktualisierung, Systemprotokoll
ATRIA Mesh App	Herunterladbare Android- und iOS-App zur Verwaltung des Wi-Fi Mesh-Netzwerks

### Mesh Technologie

Technologie Easy MESH konform	Automatisch organisiertes Netzwerk Intelligentes Roaming (Client- und Bandsteuerung) Automatische Konfiguration Nahtloses Roaming Automatisches MESH-Routing Auto Healing (Redundanz und Ausfallsicherung)
Architektur mit mehreren Zugriffspunkten	Bis zu 6x ATRIA Mesh AX3000 in einem Mesh-Netzwerk
Ein Wi-Fi-Name	Nur ein Wi-Fi Name im ganzen Haus (Konfigurationsfreigabe)
Ethernet-Backhaul-	Mesh-Knoten können für eine bessere Leistung auch über Ethernet verbunden werden


### Andere Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Paketinhalt	1x ATRIA Mesh AX3000 1x Netzteil (12V / 1A DC) 1x CAT5E-Ethernet-Kabel 1x Installationsanleitung, Garantiekarte, Sicherheitshinweise
Systemanforderungen	Internetbrowser

### Umgebung

Betriebstemperatur:	0° C~+45° C
Lagertemperatur:	20° C~+70° C
Betriebsfeuchtigkeit:	10%~90% nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit:	10%~90% nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH) pro Einheit:	128x128x73 mm
Gewicht pro Einheit:	320 g

1. Power LED
2. Pairing (Koppelung) LED
3. Internet LED
4. 2,4 GHz LED
5. 5 GHz LED
6. Netzteilanschluss
7. Ein/Aus Schalttaste
8. Reset-Taste
9. WPS-Taste (Connect & Secure)
10. 3x Gigabit LAN / WAN-Ethernet-Ports



PCB: 6

EAN MESHAX3000ADD: 9120072373992