XVC4B1K

Tower R 40 mm sockelmontiert



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVC4
Produkt- oder Komponententyp	Verdrahtete Kompaktsignalsäulen
Typ der Anzeigeeinheit	1 beleuchtete Einheit
Tonsignalisierung	Ohne
Montagedurchmesser	40 mm
Komponentenname	XVC
Kurzbezeichnung des Geräts	XVC
Lichtquelle	LED stetig leuchtend rot
Art des Versorgungsstromkreises	AC/DC

Zusatzmerkmale

Material	Polykarbonat: beleuchtete Einheit ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Grundeinheit PBT + ABS (UL94HB): obere Abdeckung
Montageort	Auf Sockel
Produktmontage	Auf Sockel
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V
Kabel-Querschnitt	0,33 mm ²
AWG-Messgerät	AWG 22
Kabellänge	500 mm
Beschriftung	CE
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Stromaufnahme	25 mA
Blitzfrequenz	1 Hz
Produktgewicht	0,1 kg
Höhe	100,5 mm

Montage

IP54 Installation auf flacher Oberfläche entspricht IEC 60529	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	6,35 cm	
VPE 1 Breite	7,62 cm	
VPE 1 Länge	46,99 cm	

VPE 1 Gewicht	0,26 kg	
VPE 2 Art	S04	
VPE 2 Menge	12	
VPE 2 Höhe	30 cm	
VPE 2 Breite	40 cm	
VPE 2 Länge	60 cm	
VPE 2 Gewicht	4,252 kg	
VPE 3 Art	PAL	
VPE 3 Menge	60	
VPE 3 Höhe	60 cm	
VPE 3 Breite	80 cm	
VPE 3 Länge	60 cm	
VPE 3 Gewicht	24,62 kg	

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₽ Ja	
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschafts-Profil	[™] Entsorgungsinformationen	


Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months	
Carantic	10 months	

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.





Anzahl Leuchtelemente	b ohne Summer (mm)	b ohne Summer (in.)
1 Stufe	100,50	3.96
2 Stufen	135,50	5.33
3 Stufen	170,50	6.71
4 Stufen	205,50	8.09
5 Stufen	240,50	9.47

Produktdatenblatt Montage und Abstand

XVC4B1K

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Direktmontage auf horizontalem Träger

Schalttafelausschnitt

