TM221C16T

SPS-Steuerung, Modicon M221, Kompaktformat, 16 E/A, Modbus, 24 VDC, Source Transistor, Schraubklemmen





Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M221
Produkt- oder Komponententyp	Logik-Controller
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspann	24 V DC ung
Diskrete Eingangsnummer	9, einzelner Eingang 4 schneller Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
Anzahl. analoger Eingänge	2 bei 0 - 10 V
Diskreter Ausgangstyp	Transistor
Diskrete Ausgangsnummer	7 Transistor 2 schneller Ausgang
Diskrete Ausgangsspannung	24 V DC
Diskreter Ausgangsstrom	0,5 A

Zusatzmerkmale

Diskrete E/A-Nummer	16	
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen	4 (lokal E/A-Architektur) 11 (Remote E/A-Architektur)	
Versorgungsspannungsgrenzen	20,428,8 V	
Einschaltstrom	35 A	
Max. Leistungsaufnahme in W	10 W bei 24 V (mit einer begrenzten Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen) 3,9 W bei 24 V (ohne E/A-Erweiterungsmodule)	
Stromversorgungs-Ausgangsstrom	0,325 A 5 V für Erweiterungsbus 0,15 A 24 V für Erweiterungsbus	
Digitaler Logikeingang	Sink oder Source (positiv/negativ)	
Diskrete Eingangsspannung	24 V	
Diskreter Eingangsspannungstyp	DC	
Auflösung des Analogeingangs	10 Bit	
LSB-Wert	10 mV	
Umwandlungszeit	1 ms pro Kanal + 1 Controller-Zyklus für Analogeingang Analogeingang	
Zulässige Überlastung an den Eingängen	+/- 30 V DC für 5 min (Maximum) für Analogeingang +/- 13 V DC (permanent) für Analogeingang	
Spannungswert für garantierten Status 1	>= 15 V für Eingang	
Spannungswert für garantierten Status 0	<= 5 V für Eingang	
Diskreter Eingangsstrom	7 MA für diskreter Eingang 5 mA für schneller Eingang	
Eingangsimpedanz	3,4 kOhm für diskreter Eingang 100 kOhm für Analogeingang 4,9 kOhm für schneller Eingang	
[tA] Antwortzeit	35 µs ausschalten, I2 - I5 Klemme(n) für Eingang 5 µs einschalten, I0, I1, I6, I7 Klemme(n) für schneller Eingang 35 µs einschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Eingang 5 µs ausschalten, I0, I1, I6, I7 Klemme(n) für schneller Eingang 100 µs ausschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Eingang 5 µs einschalten, ausschalten, Q0 - Q1 Klemme(n) für Ausgänge 50 µs einschalten, ausschalten, Q2 bis Q3 Klemme(n) für Ausgänge 300 µs einschalten, ausschalten, andere Klemmen Klemme(n) für Ausgänge	

Konfigurierbare Filterzeit	0 ms für Eingang 3 ms für Eingang 12 ms für Eingang	
Diskrete Ausgangslogik	Positive Logik (Source)	
Max. Strom pro gemeinsamen Ausgang	3,5 A	
Ausgangsfrequenz	100 KHz für Schneller Ausgang (PWM/PLS-Modus) bei Q0 - Q1 5 KHz für Ausgänge bei Q2 bis Q3 0,1 kHz für Ausgänge bei Q4 bis Q6	
Absoluter Genauigkeitsfehler	+/- 1 % Skalenendwert für Analogeingang	
Max. Leckstrom	0,1 mA für Transistorausgang	
Max. Spannungsabfall	<1 V	
Mechanische Lebensdauer	20000000 Zyklen für Transistorausgang	
Max. Wolframlast	<12 W für Ausgang und schneller Ausgang	
Schutzart	Überlast- und Kurzschlussschutz bei 0,2 A	
Rückstellzeit	1 s automatische Rückstellung	
Speicherkapazität	256 kB für Nutzeranwendung und Daten RAM mit 10000 Anweisungen 256 kB für interne Variablen RAM	
Daten gesichert	256 kB built-in flash memory für Backup von Anwendung und Daten	
Datenspeichergerät	2 GB SD-Karte (Optional)	
Batterietyp	BR2032 or CR2032X Lithium, nicht wiederaufladbar	
Sicherungsdauer	1 Jahr bei 25 °C (durch Unterbrechung der Spannungsversorgung)	
Ausführungszeit für 1 K-Anweisung	0,3 ms für Ereignis- und periodischer Task	
Ausführungszeit pro Anweisung	0,2 μs boolesch	
Exakte Zeit für Ereignisaufgabe	60 μs Antwortzeit	
Maximalgröße der Objektflächen	512 %KW konstante Worte 512 %M Memory-Bits 255 %TM Zeitrelais 8000 %MW Worte/Speicher 255 %C Zähler	
Echtzeituhr	Mit	
Taktabweichung	<= 30 s/Monat bei 25 °C	
Regelkreis	Einstellbarer PID-Regler bis zu 14 simultane Schleifen	
Positionierungsfunktionen	Position PTO 2 Achse(n)Puls/Richtung Modus (100 kHz) Position PTO 1 Achse(n)CW/CCW Modus (100 kHz)	
Funktion verfügbar	Frequenzgenerator PWM PLS	
Zähleingangsnummer	4 Schneller Eingang (HSC-Modus) bei 100 kHz 32 Bits	
Zählfunktion	Puls/Richtung A/B Einphasig	
Integrierte Verbindungsart	USB-Anschluss mit mini B USB 2.0 Anschluss Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 1 mit RJ45 Anschluss und RS485 Schnittstelle Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 2 mit RJ45 Anschluss und RS232/ RS485 Schnittstelle	
Versorgung	(seriell)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA	
Übertragungsgeschwindigkeit	1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485 1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232 480 Mbit/s für USB	
Kommunikationsprotokoll	USB-Anschluss: USB Protokoll - SoMachine-Netzwerk Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave - RTU/ASCII oder SoMachine-Netzwerk	
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für PWR 1 LED (grün) für BETRIEB 1 LED (rot) für Modulfehler (ERR) 1 LED (grün) für SD-Kartenzugang (SD) 1 LED (rot) für BAT 1 LED (grün) für SL1 1 LED (grün) für SL2 1 LED pro Kanal (grün) für E/A-Status	
Elektrische Verbindung	Abnehmbare Schraubklemmenleistefür Eingänge Abnehmbare Schraubklemmenleistefür Ausgänge Klemmenleiste, 3 Klemme(n)für den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung Stecker, 4 Klemme(n)für Analogeingänge Mini B USB 2.0 Steckerfür ein Programmiergerät	

Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	Abgeschirmtes Kabel: <10 m für schneller Eingang Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Ausgänge Ungeschirmtes Kabel: <30 m für Digitaleingang Ungeschirmtes Kabel: <1 m für Analogeingang Abgeschirmtes Kabel: <3 m für schneller Ausgang
Isolation	Zwischen Eingang und interner Logik bei 500 V AC Nicht isoliert zwischen Eingängen Zwischen Ausgang und interner Logik bei 500 V AC Nicht isoliert zwischen analogem Eingang und interner Logik Nicht isoliert zwischen Analogeingängen Zwischen Versorgung und Erde bei 1500 V AC Zwischen Eingang und Erdung bei 500 V AC Zwischen Versorgung und interner Logik bei 2300 V AC
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715 Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715 Blech o Tafel m Befsatz
Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Breite	95 mm
Produktgewicht	0,346 kg
Mantaga	
Montage Normen	IEC 61131-2
Normen	IEC 61131-2 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 213 IACS E10 ANSI/ISA 12-12-01
Produktzertifizierungen	RCM[RETURN]LR[RETURN]cULus[RETURN]ABS[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus HazLoc
Umgebungseigenschaften	Normaler Bereich und Gefahrenbereich
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung	8 KV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2 4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder	10 V/M 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3 1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen Magnetfelder	30 A/m 50/60 Hz entspricht IEC 61000-4-8
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale	2 KV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4 2 KV (Relaisausgang) entspricht IEC 61000-4-4 1 KV (E/A) entspricht IEC 61000-4-4 1 KV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4 1 kV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4
Stoßspannungsfestigkeit	2 KV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 2 KV Relaisausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 1 KV E/A Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 1 KV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5 0,5 KV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5 1 KV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5 1 KV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5 0,5 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen	10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6 3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL) 10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetische Emission	Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV (Stromversorgung (DC)) bei 0,150,5 MHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV (Stromversorgung (DC)) bei 0,5300 MHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBμV/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 10150 kHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 1,530 MHz entspricht IEC 55011 Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A (10 m) bei 30 230 MHz entspricht IEC 55011 Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP (Energieversorgungsleitungen) bei 1501500 kHz entspricht IEC 55011 Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A (10 m) bei 200 1000 MHz entspricht IEC 55011
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen	10 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-1035 °C (waagerechter Einbau) -1035 °C (senkrechter Einbau)



Umgebungstemperatur bei Lagerung	-2570 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	1095 %, Betauung nicht zulässig (in operation) 1095 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)	
Schutzart (IP)	IP20 mit montierter Abdeckung	
Verschmutzungsgrad	<= 2	
Betriebshöhe	0 - 2.000 m	
Aufbewahrungshöhe	03000 m	
Vibrationsfestigkeit	3,5 mm bei 58,4 Hz auf symmetrische Schiene 3,5 mm bei 58,4 Hz auf Schalttafeleinbau 1 gn bei 8,4150 Hz auf symmetrische Schiene 1 gn bei 8,4150 Hz auf Schalttafeleinbau	
Stoßfestigkeit	147 m/s² für 11 ms	

Verpackungseinheiten

3 1 2 3		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	11,129 cm	
VPE 1 Breite	14,031 cm	
VPE 1 Länge	14,163 cm	
VPE 1 Gewicht	551,0 g	
VPE 2 Art	CAR	
VPE 2 Menge	20	
VPE 2 Höhe	28,8 cm	
VPE 2 Breite	39,1 cm	
VPE 2 Länge	56,6 cm	
VPE 2 Gewicht	11,98 kg	
VPE 3 Art	P12	
VPE 3 Menge	240	
VPE 3 Höhe	105,0 cm	
VPE 3 Breite	120,0 cm	
VPE 3 Länge	80,0 cm	
VPE 3 Gewicht	150 kg	

Nachhaltigkeit

Green Premium Produkt	
☑ REACh-Deklaration	
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)	
Ja	
☑ RoHS-Erklärung Für China	
Ğ √Ja	
[™] Produktumweltprofil	
[™] Entsorgungsinformationen	
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	
Ja	


Vertragliche Gewährleistung


_	<u> </u>	
Garantie		18 Monate

Produktdatenblatt Maßzeichnungen


TM221C16T

Abmessungen






Montage auf einer Schiene




Direkte Montage auf einer Schalttafel




(1) Montieren eines Montagebandes

Anordnung der Montagelöcher




Montage

Korrekte Montageposition




Akzeptable Montageposition



Falsche Montageposition









Abstände








Produktdatenblatt

TM221C16T

Anschlüsse und Schema

Digitaleingänge




- Sicherung Typ T
- Sink-Verdrahtung (Strom ziehend positive Logik).
- (*) (A) (B) Source-Verdrahtung (Strom liefernd – negative Logik).

Verbindung der schnellen Eingänge



10, 11, 16, 17

Transistorausgänge





Sicherung Typ T

Verbindung der schnellen Ausgänge



Analogeingänge






Die (-)-Pole sind intern angeschlossen.

Pin	Drahtfarbe
0 V	Schwarz
AN1	Rot
0 V	Schwarz
AN0	Rot

Anschluss an Mini-B-USB-Port



Anschluss an SL1




SL1

N°	RS232	RS485
1	RxD	NA
2	TxD	NA
3	RTS	NA
4	NA	D1
5	NA	D0
6	стѕ	NA
7	N.C*.	5 VDC
8	Gemeinsam	Gemeinsam

N.C.: Nicht angeschlossen (Not Connected)

5 VDC, bereitgestellt von der Steuerung. Nicht verbinden.



Anschluss an SL2




N°	RS485
1	NA
2	NA
3	NA
4	D1
5	D0
6	NA
7	NA
8	Gemeinsame

N.C.: Nicht angeschlossen (Not Connected)

TM221C16T

Derating-Kurven


Integriert Digitaleingänge (ohne Steckmodul)



X: Umgebungstemperatur

Y: Prozentsatz der gleichzeitig eingeschalteten Eingänge

Integriert Digitaleingänge (mit Steckmodul)




X: Umgebungstemperatur

Y: Prozentsatz der gleichzeitig eingeschalteten Eingänge


Derating-Kurven

Integriert Digitalausgänge (ohne Steckmodul)



Umgebungstemperatur Prozentsatz der gleichzeitig eingeschalteten Ausgänge

Integriert Digitalausgänge (mit Steckmodul)



Umgebungstemperatur

Prozentsatz der gleichzeitig eingeschalteten Ausgänge