



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Multi-Loader-Tool
Zubehör / Teilekategorie	Zubehör für Konfiguration
Zubehör / Teiletyp	„Multi Loader“-Tool
Zubehör / Zielkategorie	Servoantrieb Frequenzumrichter Integrierter Servoantrieb
Kompatible Produktfamilie	Lexium 28 Altivar 71Q Altivar 71 Lexium 32 Easy Altivar 310 Altivar 12 Lexium 32i Altivar Maschine ATV320 Altivar 61Q Altivar 32 Altivar 212 Altivar 61 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 312 Easy Altivar 310L
Bausatz-Zusammensetzung	1 Adapter RJ45 Buchse/Buchse „Multi Loader“-Tool 4 Batterien AA/LR6 1,5 V 1 Kabelsatz mit 2 RJ45-Steckern 1 SD-Speicherkarte 2 GB 1 Kabelsatz mit 1 USB-Stecker Typ A und 1 USB-Stecker Typ Mini B

#### Zusatzmerkmale

Produktspezifische Anwendung	Kopieren der Konfiguration eines Umrichters/PC auf die eines anderen Umrichters
Produktgewicht	0,907 kg

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,6 cm
VPE 1 Breite	30,5 cm
VPE 1 Länge	30,0 cm
VPE 1 Gewicht	954,0 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	75,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	26,695 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------