



Netzteil

Model: **AK-PD-11**



Produktcode	AK-PD-11
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	Braun Silk-epil
Versorgungsspannung	100-240 V
Stromaufnahme	< 0.6 A
Stromausgang	12 V
Ausgangsstromstärke	400 mA
Länge des Ausgangskabels	1.5 m
Maximale Kraft	4.8 W
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ohne (II Schutzklasse)
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Versorgungsleitung	5.5 x 2.1 mm
Kabellänge	1.5 m
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	79 x 23 x 38 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	180 x 36 x 88 mm
Nettogewicht	50 g
Bruttogewicht	83 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720138378
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Akyga® AK-PD-11 ist ein Ersatzladegerät für Braun Rasierer. Es ist die perfekte Lösung, wenn das bisherige Netzteil ausfällt oder einfach unterwegs verloren geht. Das Netzteil ist mit einem speziellen Stecker von **5,5x2,1 mm** ausgestattet. Diese finden Sie u.a. bei den Epilierern **Silk-épil 1, 3 und 5 von Braun**. Darüber hinaus liefert das Ladegerät eine konstante 12-Volt-Spannung, die ein effizientes und sicheres Aufladen Ihres Epilierers gewährleistet. Dies ist äußerst wichtig für die Aufrechterhaltung der lang anhaltenden Leistung des Geräts. Darüber hinaus verfügt das Ladegerät über ein **1,5 m langes Kabel**, das ein bequemes Aufladen ermöglicht.