



Produktdetails

SNT 1/1000

SNT 1/1000 Nebenwiderstand



Allgemeine Informationen	
Typ	SNT 1/1000
Bestellnummer	2CSM100200R1121
EAN	8012542049500
Beschreibung	SNT 1/1000 Nebenwiderstand
Langbeschreibung	SNT have 60 mV and 150 mV voltage and must be used with a maximum load of 0.25 Ω in combination with measurement instruments in d.c. The included two-pole cable is 1 m long with a section of 1.4 sqmm , equal to a resistance of 0.026 Ω.

Technische Daten	
Bemessungsstromstärke	1000 A
Primärer Bemessungsstrom (I_{pn})	1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom (I_{sn})	5 A
Strombegrenzungsfunktion	FS 5
Ausgangsscheinleistung	10 V·A
Sekundäre Ausgangsverbindung	Schraubverbindung
Genauigkeit	± 0,5 % (10 bis 30 °C)

Ausführung	Durchleistungsstromwandler
Anzahl Eingänge	Primär 1

Material Compliance

RoHS Information	2CSC445010K0201
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Datum	30/11/2007 0.00.00
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umgebungsbedingungen

Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
---------------------	-----------------------

Abmessungen

Breite	0.140 m
Höhe	0.096 m
Tiefe	0.150 m
Gewicht	1.435 kg
Bohrungsdurchmesser	50 mm

Bestelldaten

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	2.2 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5714
----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107046A0430
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC002048 - Stromwandler
ETIM 9	EC002048 - Stromwandler
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85043121

eClass

V11.0 : 27210902

Kennbuchstabe

T

(elektrische

Betriebsmittel)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Einrichtungen zur Energiemessung → Stromwandler

