
BF37T6 1/3



Produktdetails

BF37T6

BF37T6 Zählerfeld, Reihen: 0, 1050 mm x 750 mm x 160 mm, IP2XC



| ΛII | aomoina | e Informationen |
|-----|---------|-----------------|
| | | |

 Typ
 BF37T6

 Bestellnummer
 2CPX054130R9999

 EAN
 4011617541301

Beschreibung BF37T6 Zählerfeld, Reihen: 0, 1050 mm x 750 mm x 160 mm, IP2XC

Die Zählerkomplettfelder der Baureihe BF mit BKE-I Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden. Desweiteren ist die Leitungsführung z. B. für das intelligente Messsystem durch neue Leitungsführungskanäle optimiert worden, somit geht die Verlegung jetzt im Handumdrehen. Durrch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Von der Schraubtechnik bis zur Stecktechnik - der eHZ setzt nicht nur Akzente hinsichtlich der schnellen und einfachen Montage, sondern auch einen neuen richtungsweisenden Standard für Haushaltszähler. Er bietet eine Vielzahl von Vorteilen, z. B. ist durch die kleine Bauform eine Montage von bis zu zwei eHZ pro Feldbreite möglich. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN 43870-3, VDE-AR-N

Langbeschreibung

Technische Daten

Bemessungsstrom (I_n) 63 A

Ausführung eHZ Elektronischer Haushaltszähler

BF37T6 2/3

| Anzahl Pole | 5 |
|--|---|
| Anzahl | n |
| Sicherungsautomaten | |
| Anzahl Zählerplätze | 6 |
| Rastereinheiten (RE) | 0 |
| Anzahl TSG-Räume | 0 |
| Unterer Anschlussraum | mit Sammelschiene 5-polig |
| Gehäusetyp | Zählerfeld |
| Bauhöhe Art der Abdeckung | 3 |
| Art der Abdeckung | geschlossen |
| Platzeinheiten (PLE) | 252 DAI 7025 lighteres |
| RAL Nummer Farbe | RAL 7035 - lichtgrau lichtgrau |
| raide | iidiigidu |
| Material Compliance | |
| RoHS Information | 2CPC100008X0201 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Datum | 20230918 |
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| REACH Information | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| Konfliktmineralien- | 9AKK108468A3363 |
| Berichtsvorlage (CMRT) | |
| SCIP | 7bdf44dd-ddb5-4097-a53c-6ec1aedcc02d Deutschland (DE) |
| | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP2XC |
| | |
| Abmessungen | |
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 1050 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Gewicht | 26.718 kg |
| Bestelldaten | |
| Menge | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht | 27.787 kg |
| Verpackungseinheit 1 | 27.767 kg |
| Zortifikato und Doklarationen | |
| Zertifikate und Deklarationen | |
| Konformitätserklärung - CE | 2CPC100008X0201 |
| | |
| | |
| Installation / Montage | |
| Installation / Montage Montage- und Betriebsanleitung | 2CPC133959M5601 |

Hauptdokumente

Datenblatt, technische No document needed Information

Klassifizierungen

| ETIM 8 | EC000263 - Zählerfeld |
|--|---|
| ETIM 9 | EC000263 - Zählerfeld |
| WEEE Kategorie | Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 85371098 |
| eClass | V11.0 : 27142419 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Accessories

| Identifier | Description | Туре | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|-------|----------|--------------------|
| 2CPX011000R9999 | TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm | TZ634 | 1 | Stück |

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Energie-Verteilersysteme \rightarrow Unterverteiler \rightarrow Z\"{a}hlerschränke - Z\"{a}hlerfelder \ ausgebaut \rightarrow Z\"{a}hlerfelder \ ausgebaut$

