

Arenti Dog Treat Camera Petcam1T

innovative Haustierkamera mit integriertem Leckerli-Spender

EAN: 6974935720835

Diese innovative Haustierkamera mit integriertem Leckerli-Spender ermöglicht es bei Abwesenheit, mit Ihrem Haustier zu interagieren. Die Arenti Petcam1 mit 3 MP Kamera bietet nicht nur die Möglichkeit, Ihrem Haustier Leckerlis zuzuwerfen, sondern auch eine kontinuierliche interaktive Überwachung, um die Trennungsangst zu verringern. Durch die Möglichkeit, mit Ihrem Hund oder Ihrer Katze kommunizieren zu können, auch aus der Ferne, können Sie für ihr Wohlbefinden und die Zufriedenheit Ihres Tieres sicherstellen.

Mit der kostenlosen Arenti-App können Sie jederzeit hochauflösende und scharfe Live-Aufnahmen ansehen. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen schaltet die Kamera automatisch in den Nachtsichtmodus, sodass Sie Ihr Haustier immer im Auge behalten können, unabhängig davon, wo sie gerade sind. Die Aufnahmen können Sie bequem auf einer microSD-Karte speichern, ohne an ein kostenpflichtiges Abonnement gebunden zu sein. Mit der Arenti WLAN-Kamera für Haustiere können Sie immer mit Ihrem Haustier in Verbindung bleiben, auch wenn Sie unterwegs sind. Mit nur einem Klick können Sie Fotos machen oder Videoaufnahmen starten, die Sie später teilen können.



Mit der KI-gesteuerten 355°-Bewegungserkennung und der effektiven 3 MP Live-Ansicht sowie der hochwertigen Zoomfunktion können Sie Ihr Zuhause ganz einfach überwachen, kommunizieren und Ihren Haustieren Leckerlis geben. Die Kamera kann die Bewegungen Ihres Haustiers erkennen und automatisch verfolgen, sodass Sie keinen Moment verpassen.

Die Zwei-Wege-Audiofunktion in Echtzeit ermöglicht es Ihnen, unkompliziert mit Familienmitgliedern und Haustieren zu interagieren. Selbst wenn Sie nicht sprechen können, sind Sie in der Lage, mit Ihrem Haustier über voraufgezeichnete Sprachnachrichten interaktiv zu kommunizieren.

Die Funktion für die Nachtsicht in Farbe sorgt dafür, dass selbst bei schlechten Lichtverhältnissen deutliche und detaillierte Bilder aufgenommen werden.

Der Futterspender der Arenti Petcam ist individuell anpassbar und ermöglicht es Ihnen, die Menge der Leckerlies an die Bedürfnisse Ihres Haustieres anzupassen. Befüllen Sie den Spender einfach mit den Lieblingsleckerlis Ihres Haustieres, um diese zur Belohnung oder als Ablenkung bei Trennungsängsten zu verwenden. Sie können Ihrem Hund oder Ihrer Katze auch im Voraus bestimmte Klänge vorspielen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken.

Ein Bell-Alarm kann Ihre Hunde vor möglichen Gefahrensituationen schützen. Die Arenti Überwachungskamera mit Bellalarm lässt Sie wissen, wenn Ihr Hund Sie braucht. Die Empfindlichkeitsstufe des Bellsensors lässt sich einstellen, um Fehlbenachrichtigungen zu vermeiden. Das Bellen Ihres Hundes wird vom Bellsensor erkannt, der Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone sendet.

Dank des zuverlässigen Verschlüsselungsalgorithmus AES-128 und der optionalen Zwei-Faktor-Authentifizierung bleiben Ihre Daten jederzeit geschützt und sicher.

Die Arenti Dog Treat Camera Petcam1T unterstützt Dualband-WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Verbindung.

Die Arenti Petcam lässt sich problemlos mit Amazon Alexa und Google Assistant integrieren, um Ihnen eine noch bequemere Steuerung zu ermöglichen. Für die beste Leistung wird eine stabile Internetverbindung und ein gutes WLAN-Signal empfohlen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für eine zuverlässige Funktion der WLAN-Überwachungskamera eine stabile WLAN-Verbindung erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass der Anbringungsort über eine entsprechende WLAN-Verfügbarkeit verfügt. Während der Installation müssen Ihr Smartphone oder Tablet mit demselben WLAN (2,4 und 5 GHz) verbunden sein wie die Kamera.

Es wird empfohlen, Futterstücke mit einem Volumen von weniger als 15 x 15 x 10 mm zu verwenden. Das Gerät eignet sich nicht für pulverförmige Leckereien, die sich leicht verklemmen können.

Hauptmerkmale

- 3 MP CMOS-Bildsensor zur Aufnahme gestochen scharfer Bilder
- Drehbar um 355° und Auto-Tracking für vollständige Abdeckung
- Liveansicht über die kostenlose Arenti-App
- Zwei-Wege-Audio für nahtlose Kommunikation in Echtzeit
- Nachtsicht in Farbe bis zu 6 m auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Leckerli-Spender mit 0,5 L Volumen für Belohnungen oder Beruhigung
- One-Touch-Fütterung über App oder Gerätetaste für bequemes Belohnen
- Bewegungserkennung einschließlich Hundebellen für zuverlässige Warnmeldungen
- Dualband-WLAN (2,4 GHz / 5 GHz) für eine stabile Verbindung
- Kompatibel mit iOS und Android für flexible Nutzung
- AES128-Verschlüsselung für sichere Datenübertragung
- Unterstützt microSD-Karten mit bis zu 256 GB für lokale Aufzeichnungen
- Einfache Installation für eine schnelle Inbetriebnahme
- Intuitive Arenti-App für einfache Steuerung und Überwachung
- Funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant

Technische Daten

Kamera	
Bildsensor	1/2,8 Zoll 3 Megapixel CMOS
Effektive Pixel	2048 (H) x 1536 (V)
Verschlusszeit	1/20 - 1/10.000 s
Minimale Beleuchtung	Farbe: 5 Lux @ F2,0 Schwarz / Weiß: 0,5 Lux @ F2,0
IR-Distanz	Nachtsicht bis zu 6 m
Tag/Nacht	Auto (ICR) / Farbe / SW
WDR	DWDR
Objektiv	3,2 mm
Sichtwinkel (H/V/D)	67° / 95° / 125°
Video/Audio	
Kompression	H.264
Bitrate	32 Kbps - 1,5 Mbps
Bildrate	1 - 20 fps
Dual-Stream	Ja
Audio	Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Fütterungsfunktion	
Volumen	0,5 L
Futterentfernung	Horizontal 0,5 - 1 m
Fütterungsmethode	Ein-Knopf-Fütterung per App oder Gerätetaste
Ein-Knopf-Anruf	Ein-Knopf-Anruf per App
Fütterungsrichtung	Schwenken: 0 - 355°
Netzwerk	
Alarmauslösung	Bewegungserkennung, Menschenerkennung, Hundegebell
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Kommunikationsprotokoll	Arenti Private Cloud-Protokoll, RTSP
Schnittstellenprotokoll	Privat
WLAN-Frequenz	2,4 GHz / 5 GHz
WLAN-Standard	IEEE802.1b/g/n/ac
Betriebssystem für Mobiltelefone	iOS 9 oder höher, Android 5 oder höher
Verschlüsselung	AES128
Allgemein	
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Stromversorgung	DC 5 V / 2 A
Stromverbrauch	Bis zu 6 W
Speicherung	microSD-Karte (bis zu 256 GB), Cloud-Speicher, NVR
Abmessungen	134 mm x 134 mm x 240 mm

Lieferumfang

- Arenti Petcam1T Kamera
- Netzadapter
- USB-C-Kabel
- Reinigungsbürste
- Schnellstartanleitung (EN, NL, ES, IT, FR, DE)