2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

DIGITRADIO 2

Portables DAB+/UKW-Radio mit Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039100	schwarz/silber	0000/3910	654 g	344 g	17,5 x 10,9 x 4,7 cm	19,5 x 18,75 x 5,75 cm
4019588139107	weiß/weiß	0001/3910	654 g	344 g	17,5 x 10,9 x 4,7 cm	19,5 x 18,75 x 5,75 cm
4019588239104	schwarz/weiß	0002/3910	654 g	344 g		19,5 x 18,75 x 5,75 cm
4019588339101	rot/silber	0003/3910	654 g	344 g	17,5 x 10,9 x 4,7 cm	19,5 x 18,75 x 5,75 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)
- Hochwertiges OLED-Display
- Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe
- Frei belegbare Sender-Direktwahltaste
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

Portabel : Ja

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Typ : OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG
Akku wechselbar : Ja
Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh
Akkulaufzeit : Bis zu 10 Stunden
Akkuladung per USB : Ja
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : DC 5 V / 1000 mA
Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 0,5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 8 W max.
Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 2, Akkupack, Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung