



TXA-820MT

Best.-Nr.: 0179080

PRODUKTIINFOS

Multi-Frequenz-Sendermodul

in UHF-PLL-Technik.

Zur Nachrüstung der TXA-820er-Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungsstrecken.

- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal/Frequenz
- LEDs für Träger- und Audiosignal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TECHNISCHE DATEN

TXA-820MT

Allgemeine Daten

Art

Multi-Frequenz-Sendermodul

TXA-820MT

Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Kanäle	1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C

Senderdaten

Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Stromversorgung Sender	DC 12 V/120 mA
Breite Sender	88 mm
Höhe Sender	37 mm
Tiefe Sender	103 mm
Gewicht Sender	80 g

TXA-820MT

EAN-Code	4007754269581
Nettogewicht	0,08 kg