



## UA-960

Best.-Nr.: 0150820

### PRODUKTFINOS

#### Aktiver Antennensplitter

- Für den Betrieb von bis zu vier UHF-PLL-Empfängern der UF-/RU-Serie an einem Antennenpaar
- Kompatibel mit RU-901G3 und TXS-6X6-Serie
- Mit diesem Gerät ist es nicht mehr nötig, die jeweiligen Antennen und Steckernetzgeräte der Einzelgeräte zu benutzen
- Frequenzbereich 470-960 MHz
- Stromversorgung über vier Kleinspannungsausgänge (4 x DC 12 V/max. 1 A)
- Alle Antennenanschlüsse über BNC-Buchsen
- Zusätzlicher Kaskadieranschluss für weitere Antennensplitter
- Passende Anschlusskabel werden mitgeliefert
- Der optionale Antennenbooster UB-900I wird direkt über UA-960 gespeist (intern abschaltbar)

### TECHNISCHE DATEN

#### UA-960

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Frequenzbereich | 470-960 MHz |
| Kanäle          | 4           |
| Anschluss       | BNC         |
| Aktiv/passiv    | aktiv       |

**UA-960**

Stromversorgung ~ 100-240 V/50-60 Hz/60 W

Abmessungen 482 x 45 x 250 mm, 1 HE

Gewicht 2,15 kg

**UA-960**

EAN-Code 4007754248890

Nettogewicht 3,09 kg