Produktdatenblatt

ABNAH104F02

Technische Daten

AMIGO Kleinverteiler UP/HW 4R mit Ausbau
BxHxT:350x749x100mm

Verfügbarkeit Lieferbar



Kleinverteiler für Hohlwandmontage bestehend aus: Mauerkasten mit Stahlblech Gerätetragschiene, 4-reihig, 48 TE , Blendrahmen mit Volltür aus Stahlblech, mit PE/N-Steckklemmen, mit FI-N-Erweiterungsklemme, vorverdrahtet und bestückt mit: 2x FI 40 A (3P+N), 9x LS Schalter 1-polig 16 A, 1x LS Schalter 3-polig 20 A, 1x Hauptleitungsabzweigklemme

Hauptmerkmale

Baureihe	AMIGO
Produktname	Kleinverteiler Unterputz / Hohlwand
Kurzbezeichnung des Geräts	ABNAH104F02
Produkt oder Komponententyp	Unterputzgehäuse
EAN Code:	4015153898882
Verpackungseinheit:	1 Stk.
Zolltarif Nr.:	85381000

Technische Daten

Breite	350 mm
Höhe	749 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß
Montageart	Unterputz / Hohlwand
IP-Schutzart	IP30 gemäß DIN EN 60529
Schutzklasse:	II, schutzisoliert
Material des Gehäuses	Kunststoff / Metall
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Türverschluss:	flacher Türverschluss mit Schnapptechnik
Anzahl Türen:	1, Volltüre mit Scharnier
Anzahl Schlösser:	---
Platzeinheiten auf Gerätetragschienen:	48
IK-Schutzart	IK05 gemäß IEC 62262 - 0,7 Joule
Überspannungskategorie	III

Umgebungsbedingungen

Aufstellungsort	Innenaufstellung
Umgebungstempratur Mittelwert (24h)	+35°C
Umgebungstempratur Maximalwert	+60°C
Umgebungstempratur Minimalwert	-5°C
Relative Luftfeuchtigkeit Dauerhaft	50% / +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit Kurzzeitig	100% / +25°C
Abstrahlbare Verlustleistung *in Watt* (20K)	16,5 W

Elektrische Daten

Bemessungsspannung U_n *AC in Volt*	400 V
Bemessungsstrom I_{nA} *in Ampere* der SK	63 A
Bemessungsbelastungsfaktor RDF	0,8
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} *in Kilo-Volt*	2,5 kV
Bemessungsfrequenz fn in Hertz	50/60 Hz

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

ABN GmbH, Daimlerstraße 10-12
74196 Neuenstadt
Tel. 07139/94-0, Fax 07139/94 49
E-Mail: abn@abn-elektro.de, www.abn-elektro.de

Technische Änderungen vorbehalten
Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung
© ABN GmbH by Schneider Electric

.Internal