TV DAA 16, TV DAA 32

CEE-Adapter



Der Testboy® TV DAA 16 und TV DAA 32 Adapter ist die praktische Lösung für Elektriker, Servicetechniker und Prüftechniker, die Installationsprüfungen an Starkstromsteckdosen effizient und normgerecht durchführen möchten. Mit seinem 5-poligen CEE-Anschluss (16/32 A) ermöglicht er den schnellen Anschluss von Installationstestern, ohne die Steckdose öffnen oder demontieren zu müssen.
Die fünf Leiter L1, L2, L3, N und PE werden auf berührungssichere 4-mm-Sicherheits-messbuchsen herausgeführt. Dadurch können Messungen komfortabel, übersichtlich und mit einem hohen Maß an Arbeitssicherheit durchgeführt werden.



VORTEILE

> Für CEE-Steckdosen 16 A und 32 A, 5-polig
> Fünf getrennte Messbuchsen für L1, L2, L3, N und PE
> Berührungssichere 4-mm-Sicherheitsbuchsen
> Schneller Anschluss von Installationstestern
> Keine Demontage oder Öffnung der Steckdose erforderlich
> Erhöhte Arbeitssicherheit bei Prüf- und Messaufgaben
> Ideal für Prüfungen nach DIN VDE 0100

SPEZIFIKATIONEN

	TV DAA 16	**TV DAA 32**
Anschluss A	CEE-Stecker, 16 A, 5-polig	CEE-Stecker, 32 A, 5-polig
Anschluss B	5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchsen (L1, L2, L3, N, PE)	
Norm	Konzipiert für Prüfungen nach DIN VDE 0100	
Abmessungen	ø 68 mm, Höhe: 140 mm	ø 68 mm, Höhe: 150 mm
Gewicht	220 g	265 g
Artikelnummer	**61811000**	**61812000**
EAN-Code	**4028532204051**	**4028532204068**

Beim Alten Flugplatz 3 | 49377 Vechta | T. +49 (0) 4441 89 112-10
info@testboy.de | **www.testboy.de**