

Produktdetails

6122/10-214

Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler Reflex SI/SI Linear



Allgemeine Informationen

Typ	6122/10-214
Bestellnummer	2CKA006132A0358
EAN	4011395211076
Beschreibung	Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select mit integriertem Busankoppler Reflex SI/SI Linear
Langbeschreibung	Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Reflex SI/SI Linear

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA001373B8909
Messbereich	6 m
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI / SI Linear

Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart	Unterputzmontage
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage	senkrecht
Ausführung	Bewegungssensor
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4534
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite des Produkts	54 mm
Höhe des Produkts	54 mm
Tiefe des Produkts	29 mm
Nettogewicht	52 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.08 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1069
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 9	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144008

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Reflex SI / Busch-Duro 2000® SI für
Tasterankoppler → Bewegungsmelder

