



SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 6 A, aM, Un AC: 690 V

| Ausführung | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| Produkt-Markenname | SENTRON | | |
| Produkt-Bezeichnung | Zylindersicherungseinsatz | | |
| Allgemeine technische Daten | | | |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | aM | | |
| Größe des Sicherungseinsatzes | 14x51 mm | | |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC | | |
| Versorgungsspannung / bei DC | 250 V | | |
| Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert | 690 V | | |
| Verlustleistung | | | |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 0,58 W | | |
| Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert | 6 A | | |
| Hauptstromkreis | | | |
| Betriebsstrom / Nennwert | 6 A | | |
| Produktdetails | | | |
| Produktbestandteil / Schlagmelder | Nein | | |
| Mechanischer Aufbau | | | |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht | | |
| Nettogewicht | 21 g | | |
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW8101-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW8101-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW8101-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)



