

## **FLKM 14-PA-S300**

Référence: 2299770



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299770

# Adaptateur frontal VARIOFACE, pour SIMATIC S 7-300, connectable 2 x 8 voies

Caractéristiques commerciales		
EAN	4 017918 880453	
Unité d'emballage	1 pcs.	
Tarif douanier	85369010	
Poids brut par pièce	kg	
Donnée de page de catalogue	Page 209 (IF-2009)	

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

#### Généralités

Remarque	Cartes d'E/S analogiquesPour éviter tout court-circuit, tous les ponts à fil doivent être sectionnés !Il ne doit y avoir aucune alimentation en tension au niveau de l'adaptateur frontal !
	Cartes d'E/S TORDu fait de la disponibilité en usine des ponts à fil, les octets de sortie ou d'entrée ne sont pas isolés galvaniquement.
Tension nominale U <sub>N</sub>	< 50 V AC
	60 V DC
Canaux connectables	16
Mode de raccordement connecteur	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de connecteurs	2

Nombre de pôles connecteur	14
Nombre de pôles	14
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent
Courant max. admissible	1 A (par circuit)
	8 A (par raccordement, alimentation via tension d'alimentation séparée (2,8 x 0,8 mm))
Courant total max. admissible	2 A (par octet, pour l'alimentation via un connecteur mâle)
	8 A (pour l'alimentation via de la tension d'alimentation pontée séparée)
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

## **Approbations**







Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX:

Accessoires		
Article	Désignation	Description
Généralités		
2299770	FLKM 14-PA-S300	Adaptateur frontal VARIOFACE, pour SIMATIC S 7-300, connectable 2 x 8 voies

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299770

## Schémas

## Schéma électrique




Schéma des connexions FLKM 14-PA-S300

## Adresse

PHOENIX CONTACT SAS 52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2, France

Tél: +33 (0) 1 60 17 98 98 Télécopie: +33 (0) 1 60 17 37 97

http://www.phoenixcontact.fr



© 2013 Phoenix Contact Sous réserve de modifications techniques