

Cartouche fusible SITOR, avec crochet de montage, In: 100A, aR,  
Un AC: 1000V, Un CC: 440 V, indicateur frontal



### Version

Nom de marque produit	SENTRON
Désignation du produit	Cartouche fusible SITOR
Version du produit	avec fixation d'encastrement
Type de l'indicateur	indicateur frontal
Type du contact	anticorrosion, argenté
Type de la cartouche-fusible	Fusibles pour applications spéciales

### Caractéristiques techniques générales

Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	autres
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	aR
Facteur de charge variable (WL)	0,85

### Tension d'alimentation

Type de tension	AC/DC
Courant / pour CA / Valeur assignée	100 A
Tension d'alimentation	
• pour CA / Valeur assignée	1 000 V
• pour CC	440 V

### Capacité de commutation

Pouvoir de coupure courant	100 kA
• selon CEI 60947-2 / Valeur assignée	
Dissipation	
Puissance dissipée [W]	35 W
Puissance dissipée [W]	35 W
• pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	35 W
• max.	35 W
Détails sur le produit	
Description du produit	pas de détrompage de taille
Conception mécanique	
Position de montage	indifférent, de préférence vertical
Conditions environnementales	
Température ambiante	-20 ... +50 °C
Catégorie d'environnement	-20 à +50 avec 95% d'humidité relative
Certificats	
Désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	F
• selon CEI 81346-2:2009	Contrôleur
General Product Approval	other
	<a href="#">Miscellaneous</a>



UR

Autres informations	
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)	
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>	
Industry Mall (système de commande en ligne)	
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NE4121-5">https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NE4121-5</a>	
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)	
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NE4121-5">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NE4121-5</a>	
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)	
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4121-5">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE4121-5</a>	
CAx-Online-Generator	
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>	
Tender specifications	
<a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>	



