




Contact auxiliaire, 20-F, 3A, 250VAC

Référence **ZP-NHK**
N° de catalogue **248437**

Gamme de livraison

| | | | |
|--|--|--|---|
| Fonction de base | | | Equipements complémentaires pour disjoncteur différentiel Equipements complémentaires pour disjoncteur modulaire |
| Fonction de base équipements complémentaires | | | Contact de signalisation de déclenchement |
| Application | | | Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l'industrie |
| Gamme | | | équipements complémentaires |
| Possibilité de montage | | | montage partant de la gauche : LS, FI/LS |
| Schéma | | |  |

Caractéristiques techniques

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|----|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
| Température d'emploi min. | | °C | -5 |
| Température d'emploi max. | | °C | 40 |

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Bloc de contact auxiliaire pour tableau de distribution (EC001286) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Composant d'interrupteur de protection / Contact auxiliaire/contact signal (ec@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013]) | | | |
| montage d'appareils | | | universel |
| dispositif auxiliaire | | | commutateur de signal |
| monté en usine | | | non |
| largeur de construction (TE) | | | 0.5 |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | | | 0 |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | | | 0 |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs | | | 2 |
| nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | | | 0 |
| courant de commutation assigné | | A | 4 |
| tension assignée (Ue) | | V | 250 |
| type de tension d'actionnement | | | AC |
| avec autotest avec fonction courant de défaut | | | non |
| adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | | | 2 |
| adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | | A | 4 |

